



Aquaris X5

Erabiltzailearentzako gida osoa

**Euskaltelek itzultako eta
ekoiztutako eskuliburua**



Aquaris X5

BQ taldeak, eskerrak ematen dizkizugu Aquaris X5 berria erosteagatik, eta espero dugu gustura erabiliko duzula.

Smartphone libre honekin, sare mugikorrik bizkorrena erabili ahal izango duzu **4G** estaldurari esker. SIM duala (microSIM) du; beraz, bi SIM sar ditzakezu aldi berean, operadorea edozein dela ere. Interneten **bizkor-bizkor** nabiga dezakezu, posta elektronikoa kontsultatu, jokoetan eta aplikazioetan aritu (gailutik zuzenean eros ditzakezu), liburu elektronikoak irakurri, fitxategiak bluetooth bidez transferitu, soinua grabatu, filmak ikusi, argazkiak eta bideoak atera, musika entzun, lagunekin eta senitartekoekin txateatu edo gogoko sare sozialez gozatu.

Eskuliburuari buruz

- Smartphonea behar bezala erabiltzen duzula bermatzeko, erabiltzen hasi aurretik, arretaz irakurri erabiltzailearen eskuliburu hau.
- Gerta liteke eskuliburu honetako irudi eta pantaila-irudi batzuk bat ez etortzea azken produktarekin.
- Gerta liteke edukiaren zati batzuk bat ez etortzea gailuaren funtzionamenduagatik firmware-eguneratzeak direla eta. Eskuliburu honen bertsio eguneratuena eskuratzeko, ikusi www.bq.com.
- BQk ez ditu bere gain hartzen erabiltzaileak erregistro-parametroak aldatzeagatik sor daitezkeen errendimendu- edo bateraezintasun-arazoan ardurarik, ezta aplikazioen dendetan eskura dauden hirugarrenen aplikazioen batek eragindako bateraezintasun-arazoenik ere.

Azalpen-ikonoak



Arriskua: pertsonen osasunerako arriskutsuak izan daitezkeen egoerak.



Oharra: pertsonen osasunerako arriskutsuak ez diren egoerak, baina gailuaren funtzionamendu egokia arriskuan jar dezaketenak.



Aholkua: gailuari etekinik handiena ateratzeko informazio osagarria.

Marka komertzialak

BQren logotipoa Mundo Reader SLren marka erregistratu bat da.

Androiden eta Google SearchTMren logotipoak Google Inc-ren marka erregistratuak dira.

Wi-Fi® Wi-Fi Alliance-ren marka komertzial erregistratu bat da.

Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc-ren marka erregistratu bat da.

MicroSD™ SD-3D LLCren marka eta logotipo erregistratua da.

Dolby Laboratories-en marka komertzialak dira Dolby, Dolby Audio eta D bikoitzaren sinboloa.

Qualcomm Incorporated-en marka komertzial bat da Qualcomm, AEBn eta beste herrialde batzuetan erregistratua.

Gainerako marka komertzialak dagozkien jabeenak dira. Eskubide guztiak erreserbatuta.

Aurkibidea

- 07 Hasi aurretik**
- 07 Paketearen edukia
- 08 Produktuaren ikuspegi orokorra

- 09 Lehen urratsak**
- 09 SIM txartelak nola txertatu
- 10 MicroSD txartela jartzea/ateratzea
- 11 Piztea eta itzaltzea
- 12 Gailua kargatzea eta fitxategiak transferitzea
- 14 Konfigurazio-laguntzailea

- 15 Mahaigaineko elementuak**
- 15 Pantaila blokeatzea
- 15 Pantaila nagusia
- 17 Pantaila nagusia pertsonalizatzea
- 17 Pantaila nagusiko elementuak mugitzea edo kentzea
- 17 Elementuak karpetatatan multzokatzea
- 18 Pantailaren orientazioa doitzea
- 18 Ukipen anitzeko pantaila erabiltzen ikastea
- 20 Botoiak eta ikonoak
- 20 Egoera-barra
- 21 Jakinarazpen- eta ohar-barra
- 23 Teklatua

24	Telefonoa
24	Kontaktuak kudeatzea
24	Kontaktuak gehitzea
25	Lehendik dagoen kontaktu bat editatzea
25	Kontaktu bat erabiltzea
25	Kontaktu-talde bat sortzea
26	Bistaratu beharreko kontaktuak
26	Kontaktuak inportatzea/esportatzea
27	Deiak
29	Telefono-elkarrizketa batean erabilgarri dauden aukerak
30	Telefonoaren IDa “ezkutuko” gisa konfiguratzea
30	Deiak murriztea
31	SMSak eta MMSak
32	Mezuak konfiguratzea
33	Doikuntzak
33	HARIRIK GABEKO KONEXIOEN ETA SAREEN DOIKUNTZAK
33	WiFi-a
34	Bluetootha
35	SIM txartelak
36	Datuen erabilera
36	Gehiago...
38	GAILUAREN DOIKUNTZAK
38	Pantaila
39	Soinuak eta jakinarazpenak
40	Biltegiratzea
41	Bateria
41	Aplikazioak
41	Erabiltzaileak
42	DOIKUNTZA PERTSONALAK
42	Kokapena
43	Segurtasuna
44	Kontuak
44	Hizkuntza eta testua idaztea
45	Segurtasun-kopia.
46	SISTEMA-DOIKUNTZAK
46	Data eta ordua
46	Piztea eta itzaltzea programatzea
47	Irisgarritasuna
50	Inprimatzea
50	Telefonoari buruzko informazioa
51	Garatzailearen aukerak

52	Errendimendu-doikuntzak
52	Bateriaren iraupena optimizatzea
52	Bateriaren erabilerari buruzko xehetasunak kontrolatzea
53	Posta elektronikoa
53	Gmail kontua konfiguratzea
53	Mezu elektronikoak bidaltzea
53	Mezu elektroniko bati erantzutea
54	Multimedia
54	Kamera-modua
56	Bideo-modua
57	Doikuntzak
58	Modu panoramikoa
59	Slow Motion modua
59	Time Lapse modua
60	Irudi-galeria
61	Play Música
61	Play Películas
62	Aplikazioak
62	Play Store
62	Jatorri ezezaguneko aplikazioak
63	Aurrez instalatutako aplikazioak
63	Web-nabigatzailea
64	Hangouts
64	Egutegia
64	Mapak eta GPS nabigazioa
64	File Manager
65	Dolby ATMOS
65	Albisteak eta eguraldia (Genie Widget)
66	Tresnak
66	Kalkulagailua
66	Erlojua
67	Grabagailua
67	FM irratia
68	Ahots bidezko bilaketa
69	Eranskinak
69	A eranskina: OTA eguneratzeak
69	B Eranskina: Zehaztapen teknikoak
70	C Eranskina: Garbiketa segurtasuna
72	D Eranskina: Irrati-uhinen eraginpean egoteari eta SARi buruzko informazioa (Specific Absorption Rate, absortzio espezifikoaren tasa)
72	E Eranskina: Produktu hau behar bezala botatzea
73	F Eranskina: Adostasun-deklarazioa


Hasi aurretik

Paketearen edukia

BQ smartphoena lehen aldiz erabili aurretik, mesedez, egiaztatu paketearen edukia. Elementu hauetako bat ez badago, zoaz gailua erosi diozun banatzailearengana.

- ✓ Aquaris X5
- ✓ USB kablea (A motakoa) - MicroUSB kablea (B motakoa)
- ✓ SIM giltza
- ✓ Dokumentazioa:
Bizkor hasteko gida.
Bermearen eta segurtasunaren gidaliburua.
BQ osagarriak

Produktuaren ikuspegi orokorra




Ez saiatu Aquaris X5en atzeko karkasa kentzen; gailua hondatu egin dezakezu. Bateria ere ez kendu. Hori ez betetzeak bermea galtzea ekar lezake

Lehen urratsak


SIM txartelak nola txertatu

Aquaris M5 gailua SIM (micro-micro) dualeko smartphone bat da, eta 4G txartelak bi zirkuituetan erabil daitezke.



SIMen erretiluak gailuaren kanpoko aldetik ireki daitezke. Ez kendu inoiz bateriaren estalkia.

Bilatu zure SIM giltza gailuaren kaxaren barruan. Gailua itzalia duzula, sartu SIMaren zirkuituaren zuloan, eta atera erretilua. Jarri zure telefono-operadorearen SIMa erretilu horretan, izkintako bateko koskaren posizioan arreta jarritz (ikusirudia). Sartu SIM txartela eta erretilua zirkuituan.



SIM txartela



MIKRO-SIM txartela




NANO-SIM txartela



Zure Aquaris X5 mugikorrak nanoSIM txartelak bakarrik onartzen ditu.

MicroSD txartela sartzea/ateratzea

Zure Aquaris X5 gailuaren barne-memoriari 64 GBra arteko MicroSD txartela gehitu diezaiokezu. MicroSD txartela txertatzeko, jarraitu urrats hauei:



Sartu SIM giltzaren muturra MicroSD zirikituaren zuloan.

Atera erretilua, eta jarri MicroSD txartela erretilulan, pinak gailuaren barrualdera begira daudela (ikus irudia).

MicroSD txartela kentzeko, aurreko ataleko urratsei jarraitu behar diezu, baina alderantziz. Horrez gain, alderdi garrantzitsu hauek izan behar dituzu kontuan:



- MicroSD txartela gailua itzalita dagoela kentzea gomendatzen da, segurtasun handiagoa izateko.
- Gailua piztuta dagoela eginez gero, aurrez txartela “seguru erauzi” behar da, honda ez dadin. Hondatuz gero, datuak galduko lirateke. Horretarako, aukeratu smartphoneko **doikuntzen menua**, eta, gero, **Almacenamiento > Retirar tarjeta SD**.
- Egiaztatu erretilua lehenbailehen sartzen duzula, gailuan hautsik edo zikinkeriarik sar ez dadin.



Multimedia-fitxategiak non gorde aukeratu dezakezu: telefonoaren barne-memorian, edo, zuzenean kanpoko MicroSD txartelean. Gogoan izan kanpoko txartelean gordetako edukia ez dela eskuragarri egongo txartela kendutakoan, eta, beraz, aplikazio batzuek ez lukete funtzionatuko.

Piztea eta itzaltzea

Aquaris X5 pizteko, luze sakatu smartphonearen alboetako batean dagoen pizteko/itzaltzeko botoia.



Bi nanoSIM jarri badituzu gailuan, gailua pizterakoan txartel bakoitzaren PINa sartu beharko duzu. Zure Aquaris X5 gailuak SIM berri bat detektatzen duen bakoitzean, leiho bat bistaratuko da deietarako, bideo-deietarako, SMS setarako eta datu-konexiorako aurrez zehaztutako konfigurazioaren berri emanez.

Gailua itzaltzeko, pizteko/itzaltzeko botoia bi segundoz sakatu behar duzu. Zenbait aukera dituen menu bat bistaratuko da. **Apagar** sakatu behar duzu.




Pizteko/Itzaltzeko botoia une batez baino ez baduzu sakatzen, pantaila itzaliko da, baina ez gailua.

Gailua kargatzea eta fitxategiak transferitzea

Zure smartphoneak 2900 mAh-ko bateria kargagarri bat du (ezin da atera), eta gailuaren beheko aldean dagoen microUSB konektorearen bidez kargatzen da. Bateria kargatzeko, telefonoarekin batera ematen dira USB kable bat (A motakoa) - microUSB kable bat (B motakoa). Erraz kargatu dezakezu urrats hauei jarraituz:

- A) Korronte-egokigailua erabiliz (ez dakar berarekin):
1. Konektatu kablearen USB muturra korronte-egokigailuaren USB atakara.
 2. Konektatu korronte-egokigailua edozein entxufe estandarretara (220V/50Hz).
 3. Konektatu kablearen microUSBaren muturra smartphonearen microUSB atakara.



- B) Ordenagailu eramangarritik edo mahaigaineko ordenagailutik:
1. Konektatu kablearen USB muturra ordenagailuarekin bateragarria den USB ataka batera.
 2. Konektatu kablearen microUSBaren muturra smartphonearen microUSB atakara.



Zure Aquaris X5aren bateria ezin da atera; beraz, gure zerbitzu teknikitik kanpoko norbaitek ateratzen badu, baliteke gailuan kalteak eragitea eta bermea baliogabetzea.



Lehenengo aldiz kargatzen denean, karga osoa egitea gomendatzen da. Horrek bateriaren ahalmen-neurgailuaren kalibrazioa hobetzen laguntzen du. Kontuan izan bateria batzuen errendimendua zenbait aldiz karga osoa egindakoan hobetzen dela.



Gailua kargatzeko denbora desberdina izan daiteke, korrontera kargatu edo ordenagailuaren USB atakaren bidez kargatu.



Zure gailu era optimoan kargatu dadin, aholkatzen dizugu 5 V 1 A-ko kargagailu bat erabiltzeko.

Smartphonea eta ordenagailua USB kable bidez konektatzen badituzu, haien artean fitxategiak ere transferi ditzakezu (barne-memoriatik edo microSD txarteletik), irudiak, bideoak, musika, testu-dokumentuak eta abar erabiltzeko, kopiatzeko edo gordetzeko, gailu batean nahiz bestean.

Fitxategiak transferitzeko modua konfigura dezakezu Aquaris X5 ordenagailura konektatzen duzunean. Konektatutakoan, pantailan ordenagailura **USB bidez konektatzeko aukerak** bistaratuko dira. **Multimedia-gailu gisa konektatu** dezakezu (**MTP** edo **kamera gisa (PT)**) edo **kargagailu gisa**. Hartara, aukera duzu datu-konexioa ezabatzeko eta fitxategiak ordenagailuaren eta gailuaren artean transferitzeko, hala, karga-abiadura hobetzeko.

Hainbat modutara transferi ditzakezu fitxategiak. Hona hemen USB konexio bidez egiteko urratsak:



1. Konektatu zure Aquaris X5 gailua ordenagailura USB kable baten bidez. Kablearen microUSB konektorea gailuaren microUSB atakan sartu behar duzu, eta USB konektore generikoa ordenagailuaren USB atakan.
2. Hautatu fitxategiak, eta kopiatu smartphonean edo ordenagailuan. Gogoratu fitxategiak telefonoaren barne-memorian eta microSD txartelean —horrelakorik baduzu— gorde ditzakezula.



Mugikorretik (eta/edo microSD txarteletik) Mac OS ordenagailu batera eta alderantziz fitxategiak **MTP** eta **PTP** gisa transferitzeko, **Android File Transfer** doako aplikazioa deskargatu eta instalatu behar duzu ordenagailuan: www.android.com/filetransfer/.




Ez deskonektatu kablea fitxategiak kopiatzen ari diren bitartean.

Konfigurazio-laguntzailea


Aquaris X5 lehen aldiz pizten duzunean, laguntzaile batek gidatuko zaitu gailuaren oinarrizko konfigurazioak egiteko. Adibidez:

- Hizkuntza
- SIM txartelak
- WiFi sareak
- Telefonoaren izena
- Babestu telefonoa
- Googleren zerbitzuak



Mahaigaineko elementuak

Pantaila blokeatzea

Lehenespenez, zure smartphonearen pantaila automatikoki blokeatzen da denbora luzez gailua erabiltzen ez duzunean. Pantaila automatikoki itzaltzeko pasatu behar duen denbora konfiguratzeko, sakatu **aplikazio-menua** , eta, ondoren, aukeratu **Ajustes > Pantalla > Suspendir después de**, eta hautatu nahi duzun balioa. Pantaila itzali eta gailua eskuz blokeatzeko, labur sakatu pizteko/itzaltzeko botoia.


Desblokeatzeko, labur sakatu pizteko/itzaltzeko botoia, eta pantaila piztuko da konfiguratutako desblokeatze-aukera bistaratzuz. Desblokeatze-aukera aldatzeko, sakatu aplikazio-menuaren botoia. Gero, aukeratu **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**, eta aukeratu hauetako bat: **Sin seguridad, Deslizar, Patrón, PIN** eta **Contraseña**. Aukera horietako bakoitzari buruz informazio gehiago eskuratzeko, aukeratu **Ajustes > Seguridad**.



Pantailaren blokeoa desaktibatzeko modua ahazten baduzu, zenbait aldiz saiatutakoan **¿Has olvidado tu patrón?** aukera agertuko da. Hura sakatutakoan, smartphonea konfiguratzeke erabili zenituen helbide elektronikoa eta pasahitza eskatuko dizkizu. Haiek sartutakoan, pantaila desblokeatuko da.


Zure Aquaris X5ak pantailan ukitu bikoitza eginez telefonoa blokeatzeko eta desblokeatzeko funtzio bat du. Horretarako, eta pantaila itzalita dagoela, sakatu bi aldiz bizkor pantailaren edozein lekutan, pitz dadin eta desblokeatzeko eredia eska diezagun. Gainera, pantaila piztuta dagoela blokeatu eta itzaltzeko, jakinarazpen-barrako edozein lekutan egin dezakegu ukitu bikoitz hori.

Funtzio hori desgaituta egoten da lehenespenez; menu honetan aktiba dezakezu: **Ajustes > Pantalla > Doble toque para encender/apagar pantalla**.



Pantaila nagusia

Zure Aquaris X5 gailuan instalatutako tresna eta aplikazioetarako sarbide nagusia da **pantaila nagusia** edo **mahaigaina**. Handik, gailuaren egoera ikus dezakezu, webguneak bisitatu, aplikazioetan sartu...



- 1 Egoera- eta jakinarazpen-barra.** Hainbat gauza kontsultatzeko balio du: ordua, WiFi seinalearen egoera, SIM bakoitzaren estaldura-seinalea, audio-profila, bluetootharen egoera eta bateriari geratzen zaion karga. Jakinarazpenak ere bistaritzen dira han, hala nola dei galduak, mezuak eta abar. Jakinarazpenak eta doikuntza bizkorrak pantaila berean daude. Lehen aldiz lerratzen duzunean jakinarazpenak bistaratuko dira; bigarren aldiz egiten duzunean, barra honetan, doikuntza bizkorrak bistaratuko dira.
- 2 Googlen bilatzea.** Sakatuz gero, bilatzailearen barra bistaritzen da, Interneten testu-bilatketak (nahiz ahots bidezkoak) egin ditzazun.
- 3 Widgeta.** Widget hauek instala ditzakezu: energia kontrolatzekoa, ordua, albisteak, eguraldia...
- 4 Lasterbideak.** Hautatu maizen erabiltzen dituzun aplikazioak, eta sartu bizkor haietara.
- 5 Aplikazio-menua.** Zure gailuan instalatutako aplikazio guztietara sar zaitezke.

Pantaila nagusia pertsonalizatzea

Pantaila nagusiak hasierako pantaila bat du, eta eskuinera zabal dezakezu. **Pantaila nagusian** eta **pantaila zabalduetan** nabigatzeko, sakatu eta lerratu hatzarekin pantailan, eskuinera edo ezkerre-rrera.



Pantaila pertsonalizatu egin dezakezu, argazkiekin, lasterbideekin, aplikazioekin edo widgetekin. Pantaila-atzealdea aldatzeko edo widgetak gehitzeko, sakatu zenbait segundoz pantaila bat, leiho gainerakor bat bistaratzeko, zeinak aukera hauek baitutu:

- **Pantaila-atzealdea:** hautatu atzealdean jarri nahi duzun argazkia, **pantaila nagusirako** eta **pantaila zabalduerako**, eta sakatu Establecer fondo de pantalla, hautaketa berresteko. Hautatutako argazkia handiegia baldin bada, haren bistaratze-eremua editatu beharko duzu.
- **Widgetak:** hautatu zein widget jarri nahi dituzun **pantaila nagusian**.
- **Doikuntzak:** lasterbidea gailuko **doikuntzen menura**.

Aplikazio batera edo kontaktu batera lasterbide bat sortzeko, sakatu aplikazioen ikonoa eta arrastatu mahaigainean, zuk nahi duzun lekuraino.

Pantaila nagusiko elementuak mugitzea edo kentzea

Pantaila nagusian dagoen elementu bat mugitzeko, luze sakatu ikonoa hatzarekin, atzealdetik askatu arte, arrastatu nahi duzun lekuraino, eta askatu. Mahaigain zabalduaren pantaila bate-tik bestera mugi ditzakezu elementuak, elementua alboko ertzeraino eramanez, pantaila batetik bestera alda dadin.

Elementu bat ezabatzeko, "**Eliminar**" hitza duen gurutzeraino arrastatu behar duzu (pantailaren goiko aldean), eta, ikonoa gorri jartzen denean, ikonoa askatu behar duzu, ezabatzeko.

Elementuak karpetan multzokatzea

Jarri elementu bat multzo berean sartu nahi duzun beste baten gainean. Hala, karpeta berean egongo dira. Elementu gehiago sar ditzakegu karpeta barrura arrastatuta. Karpetari izena jartzeko (edo lehendik dagoen bat aldatzeko), labur sakatu karpeta, eta sakatu "carpeta sin nombre". Karpeta ireki ondoren, elementuak atera ditzakegu haien gainean sakatu eta kanpora arrastatuz.

Pantailaren orientazioa doitzea

Aplikazio batzuetan, pantailaren orientazioa automatikoki biratzen da erretratutik (bertikala) paisaiara (horizontala) eta alderantziz, gailua jartzen duzun eraren arabera. Pantailaren orientazioa finkatzeko, sakatu **Menú de aplicaciones > Ajustes > Pantalla > Al girar el dispositivo**, eta hautatu **Mantener orientación actual**.

Pantailaren errotazioa konfiguratzeko, dagokion aukera ere erabil daiteke (Girar automáticamente), errotazio automatikoa aktibatzeke edo desaktibatzeke.

Ukipen anitzeko pantaila erabiltzen ikastea

Zure smartphoneak ukipen anitzeko pantaila du, aldi bereko detekzio-puntu ugariakoa. Haietan, hainbat funtziori lotutako mugimenduak egin ditzakezu:




Ukitua. Sakatu labur pantaila, objektu bat aukeratzeko, aplikazio bat irekitzeko, testua idazteko tiradera irekitzeko eta abarrerako.



Luze sakatzea. Sakatu pantailako puntu bat (hutsa edo elementuren bat duena) 2 segundoz eskuragarri dauden aukeren menua aktibatzeke.


Arrastatzea. Objektu bat mugitzeko, luze sakatu haren gainean, arrastatu nahi duzun lekuraino, eta askatu.





Lerratzea. Sakatu, labur, pantaila nagusiko puntu bat, eta lerratu ezkerrera edo eskuinera, mahaigain zabaldu batetik bestera aldatzeko. Bestela, lerratu gora edo behera, webgune batean, zerrenda batean edo menu batean mugitzeko.

Atximur egitea. Ukitu pantaila bi hatzekin aldi berean, eta bereizi zoomaren maila handitzeko, edo elkartu txikitzeko.



Bi aldiz ukitzea. Sakatu pantaila bi aldiz, azkar-azkar, zooma handitzeko. Errepikatu eragiketa urruntzeko. Erabili pantaila aktibatzeko ere.



Botoiak eta ikonoak













Aplikazioetan, aurreko pantailara itzul zaitezke **Atzera** botoia sakatuta; gailuaren ezkerreko beheko izkinan dago botoi hori.

Edozein unetan joan zaitezke **pantaila nagusira**, **Home** botoia edo **hazierako botoia** sakatuta. Horrez gain, luze sakatzen baduzu, Google Now aplikaziora sartuko zara.



Azkena erabilitako pantailen zerrenda bistaratzen da gailuaren beheko eskuineko aldean dagoen **menuaren botoia** sakatuta. Gainera, sakatuta edukiz gero, leiho gainerakor bat bistaratuko da, hainbat aukera dituen. **Pantaila-atzealdeak** eta **widgetak** dituzu aukeran, eta **Ajustes** atalera ere sar zaitezke.

Egoera-barra

Egoera-barra ikusgai egoten da beti pantailaren goiko aldean, eta gailuari buruzko informazio garrantzitsua ematen du.

-  Bateria ia deskargatuta.
-  Bateria kargatzen.
-  Bateria erabat kargatuta.
-  WiFi-aren hargunea piztuta eta sare batera konektatuta.
-  Soinua desaktibatuta eta bibrazioa aktibatuta.
-  Soinua eta bibrazioa desaktibatuta.
-  Hegazkin modua.
-  Datu-trafikoa aktibatuta (4G, H+, H, 3G, E edo G ager daiteke, datu-konexioaren motaren eta transferitzeko abiaduraren arabera).
-  USB bidezko konexioa.
-  Bluetootha aktibatuta.

Jakinarazpen- eta ohar-barra


Lerratu hatzarekin behera jakinarazpen-barra, bistartzeko. Ezabatu guztiak aldi berean  ikonoa sakatuta edo jakinarazpenetako bakoitza alboetara lerratuta.  ikonoarekin, gainerako doikuntza bizkorretara sar zaitezke, baita multierabiltzailearen aukerara ere. Pantaila hori bistartzeko beste era bat da goiko barra bi hatzekin lerratzea. Jakinarazpenak eta doikuntza bizkorrak pantaila berean daude. Jakinarazpenak jasotzeko, deskargatzen duzun aplikazio bakoitzean adierazi beharko duzu, eta/edo kontu ugari gehitu beharko dituzu hemen: **Ajustes > Cuentas > Añadir cuenta**. Pantaila nagusira itzultzeko, lerratu barra gorantz.



Hatz batekin lerratzea



Bi hatzekin lerratzea


Jakinarazpen-barra bi hatzekin lerratuz gero, aukera-zerrenda bat bistaratzen da, zeinak aukera ematen baitu hainbat konfiguraziotara sartzeko, azkar eta erraz. Goiko eskuineko  ikonotik, erakutsi/ezkutatu nahi ditugun aukerak konfiguratu ditzakegu. Aurrerako azalduko ditugu, xehatuago, lehenespenez ezkutatuta dauden aukera horietako batzuk.

Hauek dira goitibeherako menuaren bide aktiba/desaktiba ditzakezun aukerak:

-  **WiFi:** WiFi konexioa aktibatzeko/desaktibatzeko
 -  **Bluetooth:** bluetootha aktibatzeko edo desaktibatzeko.
 -  **SIM 1:** SIM 1en datuen erabilera egiaztatzeko.
 -  **Modo avión:** seinalea bidaltzea eta jasotzea aktibatzeko/desaktibatzeko.
 -  **Linterna:** linterna aktibatzeko/desaktibatzeko.
 -  **Ubicación:** zure smartphonearen GPS kokapena aktibatzeko/desaktibatzeko.
 -  **Girar automáticamente:** pantailaren biratze automatikoa aktibatzeko edo desaktibatzeko.
 -  **Enviar pantalla:** haririk gabeko pantailak detektatzeko, irudiak eta soinua bidali ahal izateko.
 -  **Dolby:** Dolby aplikazioa aktibatzeko/desaktibatzeko.
 -  **Zona Wi-Fi:** BQ gailua sarbide-puntu gisa erabiltzeko, eta, hala, Interneteko sarbidea beste gailu batekin partekatzeko.
 -  **Anclaje a red:** sarea ainguratzearen edo WiFi eremuaren konfiguraziora sartzeko.
 -  **Brillo:** distira doitzeko modua aukeratzeko (automatikoa edo eskuzkoa) eta zuzentzeko balioa aldatzeko.
 -  **Led de notificaciones:** LED jakinarazpena aktibatzeko edo desaktibatzeko.
 -  **Invertir colores:** kolore-balioak aldatzeko.
 -  **Pantaila-irudia:** goitibeherako menuaren azpiko pantailaren irudi bat gordetzeko.
 -  **Grabar pantalla:** pantailan denbora errealean bistaratzen den guztiaren bideo bat egiteko.
 -  **Grabar sonido:** audio-grabaketaren aplikaziora sartzeko.
 -  **Bloquear:** telefonoa blokeatzeko.
 -  **Apagar:** goitibeherako menutik gailua itzaltzeko.
 -  **Sincronizar:** gailuaren sinkronizazio automatikoa aktibatzeko/desaktibatzeko.
 -  **Límite de tiempo:** pantaila automatikoki itzali arte igarotzen den denbora doitzeko moduan konfiguratzeko gailua.
 -  **SIM 2:** SIM 2n datuen erabilera egiaztatzeko.
 -  **Volumen:** bolumenaren doikuntzetara sartzeko.
-  Funtzio batzuek (WiFi-ak edo bluetoothak, esaterako) aukera ematen dute beren doikuntza aurreratueta-
ra sartzeko, zerrendaren testuan luze sakatuta.
-  Distira automatikoa desaktibatuta dagoela, pantailaren distiraren intentsitatea alda dezakezu, ezkerrera
edo eskuinera mugituta.

Teklatua

Edozein testu-eremu sakatuta, teklatu birtuala bistaratuko da.



- 1 Letra larriak aktibatzeko/blokeatzeko.
- 2 Letretatik zenbaki eta sinboloetara aldatzeko, eta alderantziz.
- 3 Zuriune-barra.
- 4 Enter / Lerro-jauzia.
- 5 Ezabatzeko.



Erabiltzen ari zaren aplikazioa nolakoa, halakoa izango da teklatuaren aukera.



Teklatuaren konfigurazioari eta testua sartzeko hizkuntzei buruzko informazio gehiago ikus dezakezu atal honetan: **Ajustes > Personal > Idioma e introducción de texto**.

Telefonoa

Kontaktuak kudeatzea

Contactos aplikazioa erabiliz, SIM txarteletan nahiz gailuko barne-memorian edo konfiguratutako onlineko kontuetan gordeta dauzkazun datu guztietara sar zaitezke (kontaktuak non gordetzen dituzun, aukera desberdinak izango dituzu erabilgarri).



Aplikazio horretan, hauek egin ditzakezu:


- Kontaktu berriak sortu
- Lehendik dauden kontaktuak eguneratu
- Kontaktu-taldeak sortu
- Bistaratu nahi dituzun zerrendak aukeratu
- Deiak egin edo SMSak bidali

Kontaktua eranstea



Agendara kontaktu berri bat gehitzeko, eskuz egin dezakegu, **Contactos** aplikaziotik, edota **dei-erregistrotik**:

Kontaktu bat eskuz gordetzeko:

1. Sartu **Contactos** aplikaziora, **pantaila nagusitik**.
2. Sakatu  ikonoa, eta kontaktua gordetzeko eskuragarri dauden kontuen zerrenda bistaratu da pantailan.
3. Bete nahi dituzun eremuak:
 - a. Izen-abizenak
 - b. Gehitu Erakundea > Enpresa
 - c. Telefonoak
 - d. Posta elektronikoa
 - e. Posta-helbidea
 - f. Data bereziak
 - g. TaldeakSakatu **Añadir campo** eremu berri bat gehitzeko.
4. Sakatu  kontaktua gordetzeko.

Dei-erregistroan, hautatu **Añadir a Contactos** edo gorde nahi duzun zenbakiaren alboko kontaktua (zenbakia sakatuz gero, deitzen hasiko da automatikoki). Gero, sakatu eskuineko goiko izkinan dagoen  ikonoa eta hautatu **Añadir a contactos** (edo bilatu lehendik dagoen bat, zenbaki berri bat gehitzeko), aukeratu kontaktu berria gorde nahi duzun kontua, eta bete aurreko metodoan aipatutako datuak.




Lehendik dagoen kontaktu bat editatzea

1. Sartu **Contactos** aplikaziora, **pantaila nagusitik**.
2. Hautatu aldatu nahi duzun kontaktua.
3. Sakatu  ikonoa, aukera gehiago bistaratzeko, eta aukeratu **Editar**.
4. Hautatu eremuetako bat, editatzeko, edo **Añadir otro campo**, datu berriak gehitzeko.
5. Sakatu , aldaketak gordetzeko.

Kontaktu bat erabiltzea

Contactos aplikaziotik, dei bat egin dezakezu, testu-mezu bat bidali edo beste bideren batetik harremanetan jarri aurrez **Contactos** atalera gehitu dituzun pertsonekin.



Horretarako, sakatu harremanetan jarri nahi duzun kontaktuaren izena, eta sartu haren xehetasun-zerrendara (bestela, sakatu argazki bat, aukera-menu laburtu bat bistaratzeko). Hauek egin ditzakezu:

- Dei bat egitea
 - Sakatu deitu nahi duzun telefon-zenbakiaren  ikonoa.
- SMS bat bidaltzea
 - Sakatu , eta idatzi SMSa.
- Mezu elektronikoa bat bidaltzea
 - Sakatu zuk nahi duzun helbide elektronikoa.
- Beste aukera batzuk (sakatu  ikonoa; goiko eskuineko ertzean dago)
 - Compartir: beste kontaktu bati uneko kontaktuaren informazioa bidaltzeko.
 - Enviar contacto por SMS: kontaktu hori SMS bidez bidal daiteke beste kontaktu bati.
 - Añadir a la Pantalla de inicio: mahaigainean kontaktu horretarako lasterbide bat sortzen du.

Kontaktu-talde bat sortzea

Kontaktu bat zure Gmail kontuan gordetzen baduzu, **Contactos** aplikazioan taldeak sor ditzakezu kontaktuak erraz antolatzen. Adibidez, lagunak, lankideak, senitartekoak eta abar bereiz ditzakegu.


Talde bat sortzeko:

1. Hautatu taldekatu nahi duzun kontaktua.
2. Sakatu , pantailaren goialdeko eskuineko ertzean, eta hautatu **Editar**.
3. Taldeak kontaktu bakoitzean ezarri behar dira, "Grupos" eremuan.
4. Hautatu taldearen izena, edo sakatu **Crear grupo nuevo**.
5. Sakatu , taldea gordetzeko, **Contactos** aplikazioaren barruko talde-zerrenda bistaratu dadin.

Bistaratu beharreko kontaktuak


Hautatu kontaktu-zerrendan zein kontaktu bistaratzea nahi duzun. Gmaileko kontuan, telefonoan edo Facebookeko kontaktuetan gordetakoak aukeratu daitezke, besteak beste.

Kontaktu-zerrendak aukeratzeko:

1. Kontaktu-zerrendan, sakatu  ikonoa.
2. Hautatu **Contactos que mostrar** aukera.
3. Aukeratu bistaratuko diren kontaktu-taldeak.
 - a. Kontaktu guztiak.
 - b. Zenbakia duten kontaktu guztiak.
 - c. Telefonoko kontaktuak.
 - d. Gmaileko kontaktuak.
 - e. Pertsonalizatzea: aurreko aukeretako baten barruan azpitaldeak aukeratzeko (familia, lagunak...).

Kontaktuak inportatzea eta esportatzea


Aukera honen bidez, jatorri bat eta helburu bat aukeratu ditzakegu zenbait konturen, aplikazioen edo telefonoaren memoriaren artean. Horretarako:

1. Sakatu  ikonoa, kontaktuen zerrendan.
2. Sakatu **Importar/Exportar**.
3. Hauen artean aukeratu: Importar de almacenamiento, Exportar a almacenamiento edo Compartir contactos visibles.
4. Hautatutako aukeraren arabera, hautatu itsatsi nahi duzun tokia edo kopiatuko dituzu kontaktuak.



Kontaktuak beti zure Googleko kontuan gordetzea gomendatzen dizugu, beti segurtasun-kopia bat izan dezazun gailua galdu edo lapurtuz gero, eta kontaktuak eskuragarri izan ditzazun urrunetik eta beste edozein gailutatik.


Deiak

Pantaila nagusian telefonoaren ikonoa  sakatuta, deien menuetara joango zara zuzenean, eta gogoko kontaktuak bistaratuko dira, jarduera handiena dutenak. **Contactos** sakatuz gero, **Agenda** sartuko zara. **Recientes** aukeratik, deien historiara sar zaitezke. Aukera horretan, egindako eta jasotako dei guztien zerrenda ikusiko duzu, kronologikoki ordenatuta. Zure gailua blokeatuta dagoela ere sar zaitezke menu honetan, hatza ezkerreko beheko izkinatik eskuinera lerratuta. Menu honetan, hauek egin daitezke:


- Maizen deitzen diezun kontaktuak ikusi.
- Bidalitako eta jasotzeko deien historia ikusi.
- Deiak egin.

Dei bat egiteko, zenbait aukera ditugu:




KONTAKTUETATIK


1. Sartu **Contactos** atalera, arestian aipatutako metodoetako bat erabiliz.
2. Aukeratu deitu nahi diozun kontaktua, haren izena sakatuta.
3. Sakatu telefono-zenbakia edo  ikonoa, deia egiteko.

DEIEN HISTORIATIK

1. Sakatu telefonoaren ikonoa , **pantaila nagusian**.
2. Sakatu **Recientes**.
3. Sakatu deitu nahi duzun kontaktua, eta hautatu **Devolver llamada**.

ZENBAKI BIDEZKO MARKAKETAKO PANELETIK

1. Sakatu telefonoaren ikonoa , **pantaila nagusian**.
2. Sakatu  ikonoa, markaketa-panela bistaratzeko.
3. Markatu deitu nahi duzun zenbakia.
4. Sakatu  ikonoa, panelaren beheko aldean, markatutako zenbakira deitzeko.



Gailua blokeatuta dagoela dei bat jasotzen duzunean, deiari erantzun egin diezaiokezu, uko egin edo testu-mezu baten bidez erantzun.

Deia sartzen denean, deitzen ari den telefono-zenbakia bistaratzen da zure smartphonearen pantailan, eta keinuka ari diren puntuz betetako esfera bat bistaratzen da. Aukera hauek dituzu:

1. Sakatu esfera eta arrastatu ezkerrera, sarrerako deia ez hartzeko.
2. Sakatu esfera eta arrastatu eskuinera, sarrerako deia onartzeko.
3. Sakatu esfera eta arrastatu gora, deiari testu-mezu baten bidez erantzuteko.







Zure gailua blokeatuta ez dagoela dei bat jasotzen baduzu, pantailaren goiko aldean elkarrizketa-koadro bat bistaratu da, jakinarazpen batekin. Deiari erantzun diezaiokezu **Responder** sakatuta, edo uko egin diezaiokezu **Ignorar** sakatuta.




Telefono-elkarrizketa batean erabilgarri dauden aukerak

Kontaktuaren izena bistaratzen da pantailaren goiko aldean (aldez aurretik Agendan gorde bada), bai eta zein zenbakitik deitzen duen, telefono mugikorra/finkoa den, eta dei horretan aktibo dagoen SIMa zein den ere.

Beheko aldean, dei horretarako zenbait aukera ditugu:



-  Deia grabatzeko.
-  Esku libreko funtziorako kanpoko bozgorailua aktibatzen.
-  Barruko mikrofonoa isilarazteko.
-  Zenbaki bidezko markaketako panela irekitzeko.
-  Uneko deia gelditu eta zain uzteko.
-  Deia amaitzeko.



Hirugarren pertsona batekin konexioa ezarri ondoren, aukeran daukazu elkarrizketak txandakatzea edo multikonferentzia batean elkartzeko.



Irteerako deietan norberaren zenbakia ezkutatzeko aukera ere badago. Hala, deia jasotzen duen pertsonak ez du jakingo zer zenbaki ari zaion deitzen.

Telefonoaren IDa “ezkutuko” gisa konfiguratzea

1. Sakatu  ikonoa, **pantaila nagusian**.
2. Sakatu  ikonoa, eta hautatu **Ajustes**.
3. Joan hona: **Ajustes de llamada > Ajustes de la tarjeta SIM**.
4. Konfigurazio osagarria.
5. Joan igorlearen IDra.
6. Sakatu **Ocultar número**.

Deiak murriztea

Deiak murrizteko menura sartzeko:


1. Sartu dei-aplikaziora, **pantaila nagusian**  ikonoa sakatuta.
2. Sakatu  ikonoa, eta hautatu **Ajustes**.
3. Hautatu **Ajustes de llamada** aukera.
4. Sakatu **Ajustes de la tarjeta SIM**.
5. Sakatu **Restricción de llamadas**.
6. Aukeratu aktibatu nahi duzun murrizketa-mota (murrizketa egitean, ezin dira zenbaki jakin batzuk aukeratu; denentzat konfiguratu behar da, edo inorentzat ez):
 - a. Irteerako deien murrizketa
 - b. Sarrera-dei guztiak.
 - c. Deien murrizketa bertan behera uztea.
 - d. Pasahitza aldatzea.



Komeni da begiratzea konfigurazioa ondo egin dela eta behar bezala funtzionatzen duela. Telefonía mugikorreko operadore batzuek ez dute uzten horrelako konfigurazioak egiten, eta litekeena da deietan zenbakia ezkutatzeko funtzioak huts egitea.


SMSak eta MMSak

Mensajes funtziora sartu behar da, aplikazio-tiraderatik, edo, bestela, **pantaila nagusiko** laster-bidera jo behar da.


Aukeratu hartzailea(k), pantailaren goiko aldean dagoen barran izena idatziz edo barraren eskuinean dagoen  ikonoa sakatuz. Zenbakia ez badago gordeta kontaktu-agendan, izena barran idatzi ordez, markatu SMSa bidali nahi diozun zenbakia.

Aplikazio hori bera erabilita, MMSak (multimedia-mezuak) ere bidal daitezke. Sakatu eskuineko goiko aldean dagoen  botoia; multimedia-fitxategien zenbait aukera bistaratuko dira, SMSak MMS bihurtzeko erants ditzakezunak:


- Irudia.
- Pantaila-irudia hartzea.
- Bideoak.
- Bideoak hartzea.
- Audioa
- Audioa grabatzea.
- Aurkezpena.
- Kontaktuei buruzko informazioa
- vCard kontaktua.

Gai bat edo txantilo bat gehitu nahi baduzu, sakatu  ikonoa.

Mezu bakoitzeko 160 karaktereko muga dute SMSek. Karaktere gehiagoko testu bat ere bidal daiteke mezu bakar gisa, baina telefonia-operadoreak mezu bat baino gehiago tarifatuko digu (mezu bat 160 karaktereko). MMSen kasuan, multimedia-fitxategi bat txertatu ondoren, testuak ez du mugarik.

Hartzailea, testua eta multimedia-fitxategiak (MMSen kasuan) sartu ondoren, sakatu bidaltzeko ikonoa .

Mezuak konfiguratzeko

Mensaies aplikaziotik, SMS eta MMSak bidaltzeko eta jasotzeko hainbat aukera konfiguratu ditzakegu.  ikonoa sakatu eta Ajustes hautatuz gero, hauek konfiguratu ditzakegu:

- SMS gaituak
- Biltegitratzea
- Mezu zaharrak ezabatzea.
 - Testu-mezen mugak.
 - Multimedia-mezen mugak.
- Testu-mezuak (SMS)
 - Bidalketa atzeratzea.
 - Bidalketa-txostena, SIM 1erako.
 - Bidalketa-txostena, SIM 2rako.
 - Mezu-txantiloiak
 - SIM 1en mezuak kudeatzea.
 - SIM 2ren mezuak kudeatzea.
 - Kontaktuak inportatzea/esportatzea
 - SIM 1en balio-epea
 - SIM 2ren balio-epea
 - SMSa sinatzea
 - Mezuei sinadura gehitzea
 - Sinaduraren testua editatzea
- Multimedia-mezuak (MMS).
 - Taldeko mezuak.
 - Entregatu izanaren txostenak
 - Irakurritako mezen txostenak
 - Automatikoki berreskuratzea
 - Desplazamenduan
 - SIM 1en balio-epea
 - SIM 2ren balio-epea
- Jakinarazpenak.
 - Jakinarazpenak.
 - Soinua
 - Bibrazioa
- SMS zerbitzu-zentroa.
 - SIM 1en SMSC zentroaren zenbakia
 - SIM 2ren SMSC zentroaren zenbakia
- Push mezu-zerbitzua
 - WAP Push zerbitzua
- Mezu bizkorra
 - Gai iluna erabiltzea
 - Mezu bizkorra gaitzea
 - Guztia ixtea
- OMACPen konfigurazioa
 - Konfigurazio-mezua

Doikuntzak


Haririk gabeko konexioen eta sareen doikuntzak



WiFi-a

Sakatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**.


WiFi modulua itzalita badago, lerratu etengailua eskuinera. Zure BQ gailuak automatikoki bilatuko ditu eskuragarri dauden WiFi sareak, eta automatikoki eguneratzen den zerrenda batean bistaratuko ditu.




Sakatu konektatu nahi duzun sarea, sartu pasahitza, beharrezkoa bada, eta sakatu **Conectar**. Konexioa ondo egiten bada, sarearen izena bistaratuko da, azpian **Conexión establecida** mezua duela.

Pasahitza sartzeko gehieneko denbora bat dago. Denbora hori igaro ondoren, WiFi-aren modulua deskonektatu egiten da. Pasahitza idatzi bitartean **Mostrar contraseña** kontrol-laukia aktibatzea gomendatzen da, akatsik gabe eta azkarrago idatz dezazun.


WiFi-aren modulua aktibatuta dagoenean, gailua automatikoki konektatzen da aukeratutako sarrera. Zure BQ smartphoneak inoiz konfiguratu gabeko sare bat aurkitzen badu, jakinarazi egingo dizu.

Sakatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi** aukera hauetara sartzeko: **Buscar redes siempre**, **Usar Wi-Fi en suspensión**, **Instalar certificados**, **Wi-Fi Direct**, **Botón WPS** eta **PIN WPS de la red Wi-Fi**. Ondoren, sakatu  ikonoa eta hautatu **Ajustes avanzados**.

PIN-WPS. Zure bideratzailearen arabera, aukera duzu zure WiFi sarera konektatzeko, sarbide-pasahitza sartzea baino modu erosoago eta hura bezain seguru batekin. Zure smartphonea bideratzaileara konektatu dezakezu eta harekin sinkronizatu **Menú  > PIN WPS** eta bideratzailearen PIN WPS botoi fisikoa sakatuta.

BLUETOOTHA

Aktibatu bluetootha **Ajustes > Bluetooth** sakatuta, eta fitxa eskuinera lerratuta.

Zure smartphoneari esleitutako izena konfiguratzeko, jasotako fitxategiak kontsultatzeko edo konfigurazio aurreratura sartzeko, sakatu  ikonoa.



Zure smartphonea beste gailu batzuekin lotzeko, sakatu **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth**, eta, gero, zure gailuaren izena. Une horretatik aurrera, gailua beti dago bistan baldin eta erabiltzailea bluetootharen doikuntzen pantailan baldin badago.

Gailu batera konektatzeko, biak ikusgai daudela, sakatu gailuaren izena. Gero, leiho gainerakor bat bistaratuko zaizu pantailan: **Solicitud de sincronización de Bluetooth**. Sinkronizatu zure BQ gailua, eta onartu beste gailuan.



SIM TXARTELAK

Bi SIM txartel instalatu badituzu zure gailuan, hemendik konfiguratu ditzakezu. Bi txartelen informaziora sartzeko, lehenik eta behin, aktibatu egin behar dituzu, bakoitzaren erlaitza eskuinera lerratuz.

Aktibatu/desaktibatu egin ditzakezu, eta bai eta ahots-deiak eta bideo-deiak egiteko, mezuak bidaltzeko eta datu-konexiorako bi txarteletako zein erabili nahi duzun konfiguratu ere. Gainera, SIM txartel bakoitza kolore banarekin pertsonaliza dezakezu. Hartara, txartel bakoitzarekin jasotako jakinarazpenak kolore horrekin agertuko dira, erraz identifika ditzazun.



Kontuan izan ezin duzula aktibatu konektagarritasuna bi SIM txarteletan aldi berean. Txandakatu egin dezakezu, gailua piztuta dagoela.






DATUEN ERABILERA

Atal horretan, besteak beste WiFi konexioaren bidez transferitutako datuen estatistikak eta aplikazio bakoitzerako datu mugikorrek ikusi ahal izango dituzu.

Gainera, zure SIM txartelari dagokion atalera sartu ahal izango zara **erreferentzia-datuak murrizteko**, **pantaila blokeatua kontsumoa bistaratzeko** eta baliabide eta aplikazioek kontsumitutako datuak kontsultatzeko.

Datu mugikorren muga bat ezarri gero, datu-konexioa desgaitu egingo da ezarritako mugara iritsi ondoren.



Sakatu  ikonoa, konfigurazio aurreratura sartu eta aukera hauek erabiltzeko: **Restringir conexiones automáticas**, **Mostrar el uso de Wi-Fi**, **Restringir redes** eta **Ajustes de redes móviles** (datu-desplazamendua aktibatuzeko).

••• GEHIAGO

Zenbait ekintza egin dezakezun hemen:

Modo avión: aktibatuz gero, desaktibatu egiten dira haririk gabeko konexio guztiak.

Aplicación de SMS predeterminada: aukeratu SMS mezuak edo Internet bidezko berehalako mezularitza.

Anclaje a red y zona Wi-Fi: zure BQ gailua WiFi, USB edo bluetooth sarbide-puntu bihurtu dezakezu, konexioa partekatuzeko gailu batekin edo gehiagorekin.

Horretarako, sakatu **Zona Wi-Fi portátil**, eta konfiguratu zure WiFi sare partekatua konektatu nahi duzun gailuarekin bat etorri behar duten parametroak..





USB kable baten bidez egiteko, ordenagailura konektatu behar duzu zure BQ gailua, mikroUSB kablea erabiliz, eta **USBa ainguratzea** aktibatu.

Bluetooth bidez egin nahi baduzu, aktibatu bluetootha ainguratzeko kontrol-laukia (**Anclaje de Bluetooth**). Zure gailuaren sarea ordenagailu batekin partekatzeko, bluetootha aktibatu behar duzu bi gailuetan.

VPN: sare pribatu birtual bat konfiguratzeko balio du.


Redes móviles: Bi SIM txarteletarako sare mugikorrak doitzeko. Adibidez, **datu-desplazamendua** aktibatu, **sare-mota gogokoena** hautatu, **APNa** konfiguratu eta **sare-operadore** bat hautatu dezakezu.

Radiodifusiones de emergencia: hautatutako larrialdi-alerten emisioak bistaratzeko balio du.

Gailuaren doikuntzak



PANTAILA



Nivel de Brillo: pantailaren distira doitzeko.

Brillo adaptativo: distira-maila optimizatzeko balio du, da-
goen argiaren arabera.

Fondo de pantalla: irudi edo bideo bat aukeratzeko pantai-
la-atzealde gisa. Aukeran dituzu atzealde bizidunak, sistema-
ren pantaila-atzealdeak, zure galeriak irudiak edo bideoak.


Suspender después de: pantaila automatikoki itzali arte iga-
rotzen den denbora doitzeko.

Salvapantallas: aukera hori aktibatzeke edo desaktibatzeke.

Tamaño de la fuente: letraren tamaina aukeratzeko; lau ta-
maina daude guztira.

Al girar el dispositivo: smartphonea biratzean pantaila auto-
matikoki biratzea aktibatzeke/desaktibatzeke.

Doble toque para encender/apagar pantalla: aktibatu/de-
saktibatu aukera hau, pantaila bi aldiz ukituz smartphonea
pizteko edo itzaltzeko.

Enviar pantalla: haririk gabeko pantailak detektatzeko, irudiak eta soinua bidali ahal izateko. Sa-
katu  ikonoa **Pantalla inalámbrica** aukera gaitzeko. Aukera horren bidez, zure smartphonea era-
biliz, audio-/bideo-seinale bat urrutiko pantaila batera bidal dezakezu (beste smartphone batera,
tableta batera, telebista batera...), WiFi sarea erabiliz bi gailuetan pantaila bistaratzeko. Urrutiko
pantailak bateragarria izan behar du Miracast DLNA protokoloarekin. Bete pauso hauek zure
Aquaris konfiguratzeke eta zure gailuaren pantaila bikoizteke:

1. Piztu zure TB bateragarria, eta aktibatu haririk gabeko pantailaren modua (aktibatzeke
modu bat baino gehiago daude, telebistaren fabrikatzailearen arabera).
2. Sartu, zure smartphonetik, **Ajustes > Dispositivo > Pantalla aukerara**.
3. Zerrendaren beheko aldean, aukeratu **Pantalla inalámbrica**.
4. Zerrendan, aukeratu zein pantailatara bidali nahi duzun audioa/bideoa zure smartpho-
netik.
5. Segundo batzuk geroago, zure smartphonearen pantaila beste gailuan ikusiko duzu den-
bora errealean.

Botones luminosos: botoien argitasuna konfigura dezakezu, eta itzalita, beti piztuta edo 8 segun-
do bakarrik pizteko jarri.

Mostrar Navbar: beste Navbar bat erakusten du, gailuaren markoko botoi kapazitiboek erantzu-
ten ez badute.



SOINUAK ETA JAKINARAZPENAK


Dolby ATMOS

Dolby Atmos atalean, aplikazioa abiaraz dezakezu, gero azalduko dugun aplikazioa konfiguratzeko edo profil bat aukeratzeko.

Soinua

Dei-tonuaren bolumena, alarmak, jakinarazpenak eta zure multimedia-edukiarena doitu ditzakezu, barra eskuinera edo ezkerrean lerratuta.


Hemen, SIM bakoitzaren sarrerako deien tonua eta jakinarazpenen soinua konfiguratu ditzakezu, eta sistemaren ekintza batzuen soinuak eta bibrazioak aktiba/desaktiba ditzakezu; adibidez, hauenak: **teklatuaren tonuak, pantaila blokeatzeko soinuak, ukipen-soinuak eta ukitu osteko bibrazioa.**



Doikuntza horietara bizkor sartzeko, bolumena-erregulatzeko botoiak eta aukera erabili ditzakezu. Etenak ere konfiguratu ditzakezu. Hauen artean aukeratu: **Nada** sakatuta, etenik eta alar-marik gabe. **Prioridad** hautatuta, lehenasunezko zatitakoak bakarrik aktibatzen (sakatuta ere konfiguratu dezakezu). Eta **Todo** aukerak, jakinarazpen guztien soinuak aktibatzen ditu.



Jakinarazpena




Zure gailuko jakinarazpenak nola erakustea nahi duzun konfigura dezakezu. Ikusiko duzu jakinarazpenen LEDa konfigura dezakezula hainbat aplikaziotarako. Kolorea nahiz keinuen abiadura alda daitezke.

Aplikaziotik bertatik kudeatu dezakezu LEDaren kolore lehentsia, dei galduena, ahots-postontziko mezuena eta pertsonalizatzea onartzen duten zenbait aplikaziora. Kolorearen biribila sakatuta, kolorea nahiz LEDaren keinuen maiztasuna alda ditzakegu.

Hemendik ere aukera dezakezu telefonoko jakinarazpenak inaktibo segitzea denbora-tarte jakin batean. Aukeratu inaktibo egoitako asteko egunak eta hasiera eta amaierako orduak.

BILTEGIRATZEA

Aukera gehiago ere badituzu: gailuaren biltegiratze-unitateen erabilera kontsultatu, **SD txartela desaktibatu** segurtasunez ateratzeko eta/edo SD txartelaren edo **telefonoaren datu guztiak ezabatu**.



Gailutik microSD txartela atera eta erabiltzen jarraitzen baduzu, baliteke aplikazioetako batzuek ez funtzionatzea berriz sartu arte. Itzali gailua edo sakatu segurtasunez erauzteko aukera, pantailaren beheko aldean, microSD txartela atera edo sartu nahi duzun bakoitzean (bestela, baliteke txartela kaltetzea eta han gordetako informazio guztia galtzea).



BATERIA

Egoera-barran metatutako karga-ehunekoa ikusi ala ez hauta dezakezu. Bateriaren iraupena eta jarduera ikus dezakezu.



APLIKAZIOAK

Aplikazio guztien doikuntzetara eta horiei buruzko informaziora sar zaitezke.



ERABILTZAILEAK

Gailu hau beste pertsona batzuekin partekatu nahi baduzu, erabiltzaile gehiago sor ditzakezu.

Jakinarazpen-barra zabaldu eta  ikonoa bi aldiz sakatuta ere sar zaitezke aukera honetara.

Erabiltzaile bakoitzak bere tokia du, eta bere aplikazioekin pertsonalizatu dezakezu (adibidez, pantaila-atzealdea pertsonalizatu dezakezu). Edozein erabiltzailek onar ditzake gainerako erabiltzaileen izenean aplikazioak eguneratzeko jasotako baimenak.

Doikuntza pertsonalak

KOKAPENA

Aktibatuz gero, **zure kokapena eskuratzen** uzten die hala eskatzen duten aplikazioei (nabigazio-mapak aurrez instalatuta). **Control de energía** widgeta erabiliz ere aktiba dezakezu **GPS satelliteetarako konexioa**, bai eta jakinarazpen-barra hatzekin zabaldu eta **Ubicación** sakatuta ere.



Bi dira kokapen-iturriak: **GPS sateliteak eta sare mugikor eta WiFi bidezko kokapena**.

Modo atalean, aukera hauek dituzu:

- Alta precisión: GPSa, WiFi-a eta sare mugikorrak
- Ahorro de batería: WiFi-a eta sare mugikorra soilik
- Solo dispositivo: GPSa bakarrik
- **Ubicación** acelerada por hardware IZat™ de Qualcomm®.


Gainera, **Ubicación** menuan, gailuaren kokapenerako sarbidea eskatu duten azken aplikazioak ikus ditzakezu, bai eta horrek eragiten duen bateria-kontsumoa ere.



SEGURTASUNA

Hauetako konfiguratu ditzakezu: **pantailaren segurtasuna** (blokeo-mota eta blokeo-pantailan ager dadin nahi duzun jabeari buruzko informazioa), eta SIM txartelaren blokeoa.

Smart Lock aukerari esker, gailuak, aurpegiak eta konfiantzazko guneak gehitu ditzakezu. Gehitu erraz konfiantzazko edozein gune markagailua arrastatuta edo helbidea idatzita. Gailuak ez dizu pasahitzik, PINik edo eredurik eskatuko konfiantzazko gisa konfiguratutako tokietan zaudenean.




Administración de dispositivos atalean, administratzaileak ikusi eta aktibatu/desaktibatu ditzakezu, eta aurrez instalatutako dendakoak ez diren aplikazioak instalatzea onartu edo ez onartu. **Egiaztagirien biltegiratzea** ere kudeatu dezakezu, jada instalatuta dauden CS ziurtagiriak kontsultatuz eta zure SD txarteletik egiaztagiriak instalatuz.

Avanzado atalean, **Fijar pantalla** aukera aktiba dezakezu; horrela, uneko pantaila bistan eduki dezakezu pantaila desaktibatu arte.





CUENTAS

Zure BQ gailuarekin sinkronizatu nahi dituzun posta elektronikoko kontuen helbideak aukeratu ditzakezu (POP, IMAP edo EXCHANGE). Beste kontu bat gehitzeko, sakatu **Añadir cuenta**. Aukeratu bat: Exchange (laneko kontua) edo Google. Konfiguratu kontua, pantailan bistaratuko den laguntzaileak adierazten dizkizun pausoak emanez. Jada konfiguratuta dagoen helbide elektronikoa sakatuz gero, posta, kontaktuak eta egutegia sinkroniza ditzakezu. besteak beste, zerbitzu horien hornitzaileak sinkronizatzeko baimena ematen badu behintzat.  ikonoa sakatuta, sinkronizazio automatikoa aktibatu edo desaktibatu dezakezu.



HIZKUNTZA ETA TESTUA IDAZTEA


Atal honetan, sistemaren hizkuntza, automatikoki ortografia zuzentzea eta hiztegi pertsonala konfiguratu ditzakezu. Teklatua, testua idazteko metodoak eta ahots bidez diktatzekoak eta erakuslearen abiadura ere konfiguratu ditzakezu.



Testua idazteko metodoen konfigurazio aurreratuetan, tekla bat sakatzean egiten diren bibrazioa eta soinua alda ditzakegu, besteak beste.

SEGURTASUN-KOPIA

Aukera ematen du Googleren zerbitzarietan datuen, aplikazio-konfigurazioen edo WiFi-aren pasahitzen kopiak egiteko. Horretarako, zure gailuan Googleren kontu bat eduki behar duzu konfiguratuta.



Fabrikako datuak berrezarri eta geratutako DRM lizentzia (eduki digitalaren babesa) guztiak ezabatzeke aukera ere baduzu, aldeztu aurretik lizentzia horiei lotutako fitxategiak ezabatu badituzu.




Fabrikako balioetara berrezarri gero, telefonoaren barneko SDaren datu guztiak ezabatzen dira, bai eta aurrez instalatutako programa eta aplikazio guztiak ere. Hori dela eta, telefonoan fabrikako balioak berrezarri aurretik, multimedia-fitxategi guztiak gordetzea eta segurtasun-kopiak egitea gomendatzen da.

Sistema-doikuntzak



EGUNA ETA ORDUA



Fecha y hora automáticas: ordua automatikoki doitzen du, kokapenaren edo sare mugikorren arabera. Aukera hori desaktibatuz gero, eguna eta ordua eskuz konfiguratzeko aukera aktibatzen da.

Zona horaria automática: sareak emandako ordu-eremu automatikoa aktibatzeko edo desaktibatzeko. Desaktibatuz gero, automatikoki aktibatuko da **Seleccionar zona horaria** aukera, eskuz konfiguratzeko.

Formato de 24 horas: ordua emateko 24 orduko formatua aktibatzeko edo desaktibatzeko.





PIZTEA ETA ITZALTZEA PROGRAMATZEA

Gailua pizteko eta itzaltzeko ordua automatikoki konfiguratzeko.



IRISGARRITASUNA

Sistemaren zerbitzu batzuk aktiba ditzakezu, gailuaren irisgarritasuna handitzeko: testua handitzea, ozen irakurtzeko aukera aktibatzea, botoi fisikoak botoi digital gisa erabiltzea, pasahitzak ahots bidez idaztea, azkar abiaraztea eta abar.



Zerbitzuak

Accessibility Scan

Accessibility Scan-i esker, mugitzeko arazo larriak dituzten erabiltzaileek (adibidez, garun-paralizia, AEA edo tetraparesia) gailuak erraz erabili ahal izango dituzte. Gailua euskarri baten gainean jarri behar duzue (ohea, mahaia, gurpildun aulkia...); ondoren, mugikortasun gehiago duen gorputzeko ataletik gertu dagoen periferiko batera konektatu eta aplikazioa aktibatu. Periferikoan sakatuta, erabiltzaileak erraz nabiga dezake Interneten.

Bi ardatz kartesiarren interakzioan oinarritzen da mugimendua, horien elkargunean pantaila sakatzen baita. Horrez gain, gailuko interakzio eta konfigurazio arrunt guztiak nabigazio-menu gainerakor baten bidez egin daitezke.

Accessibility Scan-en oinarritzko erabilera bistartzeko, sakatu **Accessibility Scan > Ajustes > Tutorial**. Tutoretzak ekorketa-sistemaren oinarritzko funtzionamendua erakusten du hiru pausotan. Hauek dira pausoak:

1. Lehenengo pausoa erakusten da nola sakatu behar den gailuko mahaigaineko elementu bat ardatz bidezko ekorketaren bidez.
2. Menu nagusia edo azpimenuak nola erabili behar diren bistaratzen da, gailuaren interakzio-funtzio guztietara sartzeko.
3. Eta, azkenik, ekorketa-sistema aldi baterako nola desaktibatu azaltzen du, **Modo asistente** modura pasatuta. Laguntzailea bistaratuko da, gailuaren erabilera zirkunstantzial estandar bat egin dezazun.

Talkback

Talkback aplikazioaren bidez, ahots-mezuak eta bistaritze berezia izateko konfigurazioak eskaintzen ditu ikusmen-desgaitasuna duten pertsonentzat.

Lehen aldiz martxan jartzean, tutorial batek laguntzen du oinarritzko konfigurazioa egiten:

Volumen de voz: ahotsaren bolumena doitzeko, multimedia-bolumenaren arabera.

Usar cambios de tono: tekla bat sakatzean tonu baxuago bat erabiltzea aktibatzeke edo desaktibatzeke.

Eco de teclado: teklatuko tekla bakoitza sakatzean entzungo den ahotsa konfiguratzeko. Pantaila itzalita dela, ahotsaren soinua aktibatzen edo desaktibatzen du.

Con pantalla apagada: ahots bidezko jakinarazpenak aktibatzen edo desaktibatzen ditu, pantaila itzalita dagoela.

Sensor de proximidad: hurbiltasun-sentsorea aktibatzen edo desaktibatzen du, nahi duzunean ahotsa isilarazteko.

Agitar para iniciar la lectura continua: gailua astinduz gero etengabeko irakurketari ekiteko.


Decir nombre del emisor: deia egiten ari den pertsonaren izena esateko aukera aktibatzeke edo desaktibatzeke.

Vibración: aukera bakoitza sakatzean bibratzea aktibatzeke edo desaktibatzeke.

Sonido: aukera bakoitza sakatzean soinua egitea aktibatzeke edo desaktibatzeke.

Dar prioridad al audio de discurso: elkarrizketetan multimedia-audioa jaisteko aukera aktibatzeke edo desaktibatzeke.

Volumen de sonido: soinuaren bolumena doitzeko, multimedia-bolumenaren arabera.



Exploración táctil: ukipen bidezko esplorazioa aktibatzeke edo desaktibatzeke (keinuen bidez mugitzeko balio du, bi aldiz sakatuta onartzeko eta aukera bakoitza behin sakatuta hautatzeko).

Desplazar listas automáticamente: elementu-zerrendak pantailan automatikoki lerratzea aktibatzeke edo desaktibatzeke.

Selección con un toque: aukera bat hautatuta dagoela ukitu bakar batekin sartzea aktibatzeke edo desaktibatzeke.

Tutorial de exploración táctil: ukipen-esplorazioa erabiltzeari buruzko tutoriala bistaratzen da berriz.

Administrar gestos: irisgarritasun-aukeretarako zenbait keinu aldatzeko eta konfiguratzeko.

Administrar etiquetas personalizadas: etiketa pertsonalizatuen edukia editatzeko.

Reanudar desde suspensión: pantaila aktibatzen denean martxan jartzeko, blokeo-pantaila bistaratzen denean martxan jartzeko edo jakinarazpenetatik soilik martxan jartzeko konfiguratzeko balio du.

Ajustes de desarrollador: garatzaileentzako eta erabiltzaile adituentzako doikuntzak.

Sistema

Subtítulos: azpтитuluak konfiguratzeko. Aukera estandarrak hauek dira:

Idioma: zer hizkuntzatan agertzea nahi dugun zehazteko.

Tamaño de la letra: letra-tamaina handitzeko edo txikitzeko.

Estilo de subtítulos: azpтитuluen estiloa aurrez zehazteko edo pertsonalizatzeko.

Gestos de lupa: funtzio honi esker, pantaila hurbildu edo urrundu egin daiteke zoom bidez. Mugimendu hauek daude aukeran:

Handitzea aktibatzeke, sakatu 3 aldiz jarraian handitu nahi den eremua.

Handitzea desaktibatzeke, sakatu 3 aldiz jarraian handitutako eremua.

Nahi den bezala desplazatzeko, lerratu bi hatz edo gehiago ezkerrera, eskuinera, gora edo behera.

Zooma handitzeko edo txikitzeko, egin atximur edo zabaldu pantaila bi hatzekin edo gehiagorekin.

Edukia aldi baterako zabaltzeko, sakatu 3 aldiz jarraian handitu nahi den eremua, eta, hatza pantailatik askatu gabe, mugitu han.

Zabaltzeak ez dio eragiten ez teklatuari, ez nabigazio-barrari.

Texto grande: sistemaren eta aplikazioen letra-tipoa handitzea aktibatzen edo desaktibatzen du, errazago bistartzeko.

Texto de alto contraste: funtzio hau esperimental da, eta gailuan bistaratutako testua zuri edo beltz jartzen du (jatorrizko kolorearen arabera), errazago irakurri ahal izateko.

Botón de encendido cuelga: pizteko botoia sakatuta deiak esekitzeko aukera aktibatzeke edo desaktibatzeke.

Girar pantalla automáticamente: gailua horizontalean jartzen denean pantailaren biratze automatikoa aktibatzen edo desaktibatzen. Aukera hori ez da aktibatzen mahaigainetik eta jatorrizko aplikazio-tiraderatik.

Decir contraseñas: TalkBack zerbitzua aktibatuta dagoela pasahitzak ozen esateko aukera aktibatzen edo desaktibatzen.

Acceso directo a accesibilidad: irisgarritasun-funtzioetarako lasterbide bat NO/SI aukeren bidez aktibatzen edo desaktibatzen, horretarako pizteko botoia luze sakatuta soinu bat entzun edo bibrazio bat nabaritu arte eta pantaila bi hatzez sakatuta baieztapena jaso arte.

Síntesis de voz: ahots-sintesiko aukeretarako lasterbidea. Konfigurazio-aukerak hemen ikus daitezke: **Ajustes > Idioma e introducción de texto > Síntesis de voz.**

Retraso de pulsación prolongada: aukera bat sakatzen denetik haren barruko aukeretara sartu bitarteko atzerapena konfiguratzeko. Hauek daude aukeran: Corto (lehenetsia), Medio eta Largo.

Arranque rápido: sistema azkarrago abiarazteko balio du, sistema ez baita guztiz itzaltzen; hibernazioan geratzen da.

Pantaila

Invertir colores: kolore-balioak aldatzeko. Pantaila zurian dagoen testu beltza testu zuri bihurtzen da pantaila beltzean. Funtzio hori esperimental da.

Corrección de color: gailuak daltonismoa konpentsatzeko aukera ematen du.

INPRIMATZEA

Haririk gabeko inprimaketaren funtzioa du, lehenespenez, Android 5.5.1 bertsioak, eta aplikazioak aukera ematen du zure inprimagailua webgunera konektatzeko (galdetu bateragarritasunari buruz inprimagailuaren fabrikatzaileari). Hala, inprimagailua zure smartphonearekin, tabletarekin edo ordenagailu batekin sinkroniza dezakezu, eta edozein lekutatik inprima ditzakezu dokumentuak.

TELEFONOARI BURUZKO INFORMAZIOA


Gailuaren egoera (bateriaren egoera, SIMari buruzko informazioa, serie-zenbakia...), lege-informazioa, Android bertsioa eta modelo, oinarriko bandaren eta kernel bertsioa eta konpilazio-zenbakia bistaratzen ditu. Atal honetan, eskuz bila ditzakezu eguneraketak (firmwarearen eguneraketei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, zoaz eskuliburu honen bukaeran dagoen A ERANSKINera.

{ } GARAPEN-AUKERAK

Erabiltzaile aurreratuentzat soilik da atal hau. Aplikazio- eta funtzionalitate-garatzailleentzako konfigurazio erabilgarriak azaltzen ditu; ez aldatu halakorik erabiltzaile aurreratua ez bazara.

Menuak aukera hauek ditu, besteak beste:


- Errore-txostena sortzea
- Pantaila beti aktibo izatea
- Prozesuen estatistika
- USBa araztea
- Kokapen simulatuak
- GPUaren azelerazioa behartzea
- CPUaren erabilera erakustea
- Bigarren mailako prozesuak mugatzea




Garapen-aukeren menua ezkutatuta egon ohi da Androiden, lehenespenez. Aktibatzeke, sakatu **Ajustes** > **Información del teléfono**, eta sakatu behin eta berriz azken aukera (Número de compilación). Halako batean, mezu bat bistaratuko zaizu, jakinarazten dizuna garapen-aukerak behar bezala aktibatu direla eta **Ajustes** menu nagusitik sar zaitezkeela haietara.

Errendimendu-doikuntzak


Bateriaren iraupena optimizatzea

Bateriaren iraupena luzatu egin dezakezu, behar ez dituzun funtzioak desaktibatuz. Aplikazioen eta sistemaren baliabideek bateriaren energia kontsumitzeko modua ere kontrola dezakezu. Konfigurazioa optimizatzeko, sakatu **aplikazio-menua** , eta sartu **Ajustes** aukerara.

- WiFi-a, bluetootha edo GPSa erabiltzen ari ez bazara, **Ajustes** atalean konfiguratu dezakezu, arestian azaldu bezala.
- **Mapas, Navegación** eta halako aplikazioak erabiltzen ari ez bazara, itxi itzazu. GPSa erabiltzen dute, eta energia asko behar dute.
- Pantailako distira optimizatzen du, **Brillo adaptativo** aukeran dagoen argiaren arabera. Lasterbidean agertzeko moduan konfiguratu dezakezu, bi hatzekin jakinarazpen- eta ohar-barra behera lerratuz, eta  ikonoa sakatu.
- Ezarri pantaila modu etenera igarotzeko denbora-tarte labur bat, **Ajustes > Pantalla > Suspendir después de** sakatuta.
- Desaktibatu aplikazio guztien sinkronizazio automatikoa, **Ajustes > Cuentas** aukeran, behar ez badituzu behintzat. Zure mezu elektronikoak eskuz sinkronizatu beharko dituzu, eta, eguneraketak egiten direnean, ez duzu jakinarazpenik jasoko.
- Aldatu **hegazkin modura**, pizteko botoia luze sakatuz aukera hori duen leiho bat bistaratu arte, edo jakinarazpen- eta ohar-barra behera lerratuz bi hatzekin.

Bateriaren erabilerari buruzko xehetasunak kontrolatzea

Zure konfigurazioa optimizatzeko, sakatu **Ajustes > Batería**. Pantailaren beheko aldeko zerrendan, aplikazioen eta gainerako zerbitzuen artean bateria-kontsumoa nola banatzen den azaltzen da. Sakatu grafikoa, xehetasun gehiago eskuratzeko. Aplikazio batzuen xehetasunak jasotzen dituen pantailak botoiak ere baditu; ahalik eta energia gehien aurrezteko konfigurazio-parametroak nola doitu azaltzen dute.

Sistema-mailan energia aurrezteko aukera aktibatzeke aukera ematen duen **Ahorro de batería** aukeran sartzeko, sakatu  ikonoa eskuineko goiko aldean.

Posta elektronikoa

Gmail kontua konfiguratzeko



Zure gailua pizten duzun lehen aldian edo fabrikako datuak berrezarri ondoren (datu guztiak ezabatzen ditu), zure Gmail kontua konfiguratu behar duzu.



Konturik ez badaukazu, halako bat sortzeko aukera emango dizu sistemak, gailuaren funtzionalitateetako batzuetara sartu ahal izateko. Jada kontu bat badaukazu, hasierako konfigurazioan erabil dezakezu.

Aplikazio batzuk ez dira eskuragarri egongo kontua ondo konfiguratu arte. Beharrezkoa da Gmail eguneratuta dagoela ziurtatzea arazoak ekiditeko.

Aplikaziotik bertatik (zure aplikazio-tiraderan dago eskuragarri), zure sarrerako ontzira sar zaitezke, eta zenbait konfigurazio ere alda ditzakezu, hala nola mezuak bistaratzeko, erantzuteko edo irakurtzeko modua; jakinarazpenak; edota kontu bat baino gehiago gehitu ditzakezu, helbide bat baino gehiagotako mezuak aldi berean jasotzeko.

Edozein kontu da bateragarria Gmailen aplikazioarekin.

Mezu elektronikoak bidaltzea

1. Ireki Correo aplikazioa, sakatu Redactar botoia .
2. Idatzi hartzailearen helbide elektronikoa, gaia eta mezua.
3. Sakatu bidaltzeko botoia .

Fitxategi erantsiak bidaltzeko,  sakatu behar duzu.


Mezu elektroniko bati erantzutea

Hiru aukeretako edozeinekin erantzun diezaikegu mezuei:

- **Responder:** kateko azken mezua bidali duenak soilik jasoko du erantzuna.
- **Responder a todos:** azken mezua bidaltzaile gisa ikusgai zeuden erabiltzaile guztiek jasoko dute erantzunaren kopia bat.
- **Reenviar:** bidaltzaileetako bat ez den beste erabiltzaile bati bidal diezaioketu mezu-kate baten edukia.

Posta elektronikoko bezero batzuetan, birbidaltzeko aukerak soilik mantentzen ditu aktibo aurreko mezua erantzuteko fitxategi erantsiak.

Multimedia


Zure smartphoneak bi kamera ditu: bat aurrean, eta, bestea, atzean. Aktibatzeko, sakatu **Menú de aplicaciones > Cámara**. Bi kameretako bat hautatzeko, sakatu dagokion ikonoa  pantailaren goiko eskuineko aldean, eta trukatu sakatze bakoitzean aurreko eta atzeko kamerak. Biek ematen dute aukera irudiak eta bideoak egiteko. Gainera, atzeko kamerak autofocus eta flash funtzioak ere baditu.



Pantaila ukitu leun batekin lerra dezakezu, eskuinera edo ezkerrera, edo zuzenean sakatu dezakezu modua, aukera hauetara sartzeko: **Panorámica, Cámara, Vídeo, Slow Motion** edo **Time Lapse**.

Hautatzen duzun aukeraren arabera,  edo  ikonoa sakatu beharko duzu argazkiak ateratzeko.

Argazki eta bideoetan **zooma** erabiltzeko, atximur egiteko keinua erabil dezakezu eszenaren aurreristan, argazkia atera aurretik, edo, bestela, bolumen-botoiak erabil ditzakezu (doikuntzak aurrez konfiguratu behar dira).

Galerian sartzeko eta egindako pantaila-irudia ikusteko, sakatu ezkerreko goiko aldean agertzen den zirkulua, egindako azken argazkia bistaratzen duena, edo mugitu hatza gora, pantailaren beheko aldetik. Kamerara itzultzeko, sakatu  ikonoa, ezkerreko goiko izkinan.

Kamera modua


Kamera moduan, pantailaren eskuineko aldean, esposizioa eskuz erregulatzeko barra bat bistaratuko da. Pantaila sakatuta edukiz gero (long press), barra bat bistaratzen da beheko aldean, eskuz fokatzeko.

Doikuntzetan sartzeko, lerratu hatza gora, beheko koadrotik, argazkiak egiten diren gunetik. Menura sartutakoan, menu batetik bestera joan zaitezke ezkerrera edo eskuinera lerratuta.

Doitu eskuz esposizioa, pantailan bistaratuko den alboko barra lerratuta.



Ondoren, menuaren ikonoak azalduko dizkizugu labur-labur:


 Aukeratu flasha modu automatikoan, flasha aktibatuta edo flasha desaktibatuta uzteko.


 Tenporizadorea aktibatzen edo desaktibatzen du. 2 edo 10 segundo aukeratu ditzakezu.

 Sare bat jartzen du ganean argazkiak errazago enkoadratzeko.


HDR HDR High Dynamic Range argazkiak ateratzeko modu bat da. Irudien kontrastea handitzen du xehetasunak galdu gabe, 3 argazki ateraz bakoitza esposizio batekin eta irudi bakar batean gainjarriz. HDR aukera ez da bateragarria argazki-ateratze jarraituarekin eta flasharekin.

 Argazkiak zuri-beltzean ateratzen ditu.

 Bost argi-gioren artean aukeratu dezakezu. Lehenespenez, automatikoan ezarrita egon ohi da.

 Daukazu argiaren arabera sentsorearen sentsibilitate-maila aukeratzeko. AUTO eta eskuzko modua aukeratzeko, 100etik 1.600erainoko balioekin.







 Argazkia ateratzeko esposizio-denbora eskuz doitzeko.

 Neurri desberdinen artean aukeratzeko. Medición matricial (eszena guztiko puntu batzuetatik neurtzen da argia), Ponderada al centro (sentsore guztian neurtzen da argia, baina erdiko eremuak pisu handiagoa du) edo Medición puntual (sentsorearen eremu oso txiki bati eragiten dion argi-kantitatea).

Bideo modua


Doikuntzetan sartzeko, lerratu hatza gora, beheko koadrotik, argazkiak egiten diren gunetik. Haietan, batetik bestera joatek, lerratu hatza eskuinerantz edo ezkererantz. Ondoren, menuaren ikonoak azalduko dizkizugu labur-labur:




-  Sare bat jartzen du gainean, bideoa errazago enkoadratzeko.
-  Linterna aktibatzen/desaktibatzen du, argi gehiago edukitzeko.
-  Aktibatu edo desaktibatu soinua grabatzea.
-  Kalitatea konfiguratzeko: HD 1080 (altua), HD 720 (ertaina) eta SD 480 (baxua).
-  Bideoa ateratzeko automatikoki fokatzeko aukera aktibatzeko desaktibatzeko.
-  Bideoak zuri-beltzean ateratzen ditu.

DOIKUNTZAK

Argazki-kameratik edo bideo-kameratik ere sar zaitezke doikuntzetara, argazkien edo bideoen doikuntzak edo doikuntza orokorrak aldatzeko.



Beheko koadrotik (argazkiak hor jasotzen dira) hatza gora lerratuta, doikuntzen ikonoa  bistaratuko da ezkerreko goiko aldean. Hori erabilita, menura sar zaitezke argazkien doikuntzak, bideoen doikuntzak edo doikuntza orokorrak ikusteko:

Tamaño de vista previa: irudien aurrebistaren tamaina doitzeko. Pantalla completa eta Estándar (4:3) dituzu aukeran.

Tamaño imagen: kalitatea konfiguratzeko, QVGAtik hasi eta 13 Mpx-erainoko balioekin.

Calidad de imagen: kalitatea konfiguratzeko (altua, ertaina edo baxua).

Detección de cara: aurpegiak automatikoki detektatzeko aukera aktibatze/ desaktibatze.

ZSL: automatikoki etengabe fokatzeko modua aktibatze/ desaktibatze.

Teclas de volumen: bolumen-teklak esleitzeko funtzioaren doikuntza. Balio hauek dituzu aukeran: Zoom, Hacer foto, Grabar vídeo edo Volumen. Lehenespenez, Zoom egoten da ezarrita.

Bideokamera-doikuntzak

Estabilizador de imagen: pantaila-irudi bat hartzean, bibrazioa gutxitzen du.

Duración de vídeo: 30 segundotik 10 edo 30 minutura bitarte mugatu dezakezu bideoaren iraupena.

Teclas de volumen: bolumen-teklak esleitzeko funtzioaren doikuntza. Balio hauek dituzu aukeran: Zoom, Hacer foto, Grabar vídeo edo Volumen. Lehenespenez, Zoom egoten da ezarrita.

Doikuntza orokorrak

Gestión de brillo: pantailako distira aktibatzeko, desaktibatuta edukiz gero, argazkiak edo bideoak ateratzea errazagoa izan dadin. Aurrez Brillo adaptativo aukera aktibatu baldin baduzu, doikuntza horrek funtzionatuko du une horretan dagoen argira egokituta.

Sonido de disparo: argazki bat ateratzean egiten duen soinua aktibatzeko edo desaktibatzeko.

Sonar en cuenta atrás: atzerako kontaketa-soninua aktibatzen/desaktibatzen du. 2 segundoko tenporizadorea hautatuz gero, bi segundoetan egingo du soinua, baina 10 segundokoa aukeratzenean baduzu, azkeneko 3 segundoetan baino ez du egingo soinua.

Guardar ubicación: gaitu ezazu zure multimedia-fitxategia sortzean hura sortu zen lekuan bertan gorde dadin GPSaren bidez.

Almacenar en: microSD txartela txertatua baduzu, aukera duzu irudiak telefonoan edo txartelean gordetzeko.

Restaurar valores: kameraren fabrikako doikuntzetara itzultzeko.

Modu panoramikoa

Aurrerapen-barra agertzen da, zure telefonoarekin egin dezakezu ekorketa adierazten duena, bai horizontalean, bai bertikalean.




Saiatu ahalik eta ibilbide zuzenena egiten, argazkia modu optimoan ateratzeko. Gidari gisa balioko dizu aurrerapen-barran agertuko den gezi zuriak (argazkia ateratzen hasten zarenean urdina bihurtuko da). Akatsen bat egiten baduzu, gezi zuria gorri bihurtuko da, ohartarazteko.

Aurrerapen-barra bukaerara iristen denean, eszena automatikoki gordeko da.

Prozesuan Stop botoia sakatuta ere geldiaraz dezakezu panoramikoa.

Slow Motion modua


Modu honek aukera ematen du bideoak kamera geldoaren efektuarekin grabatzeko. Segundoko grabatzen duen irudi-kopurua proiektzio-abiadura baino handiagoa delako lortzen da ikus-efektu hau. Sekuentzia horiek segundoko irudi-kopuru arruntarekin erreproduzitzen gero, mantsoago erreproduzitzen ari dela dirudi. Ondoren, menuaren ikonoak azalduko dizkizugu labur-labur:

 Sare bat jartzen du gainean, bideoa errazago enkoadratzeko.

 Linterna aktibatzen/desaktibatzen du, argi gehiago edukitzeko.

 Bideoak zuri-beltzean ateratzen ditu.

120 FPS Segundoko hartu beharreko fotograma-kopurua doitzeko aukera ematen du, kamera geldian hobeto ikusteko.


 Bideoa ateratzeko automatikoki fokatzeko aukera aktibatzeko desaktibatzeko.



Time Lapse modua




Time-lapse grabazioak egin ditzakezu, 0,5 s eta 5 min bitarteko tartekin. Kamera azkarreko bideo batean, segundo bakoitzean 30 fotograma sartu behar dira. Zenbat eta azkarrago izan atera nahi duzun eszena, orduan eta denbora-tarte laburragoa aukeratu beharko duzu. Ondoren, menuaren ikonoak azalduko dizkizugu labur-labur:

 Sare bat jartzen du gainean, bideoa errazago enkoadratzeko.

 Linterna aktibatzen/desaktibatzen du, argi gehiago edukitzeko.

 Bideoak zuri-beltzean ateratzen ditu.

 Hautatu zein tarterekin egin nahi duzun bideoa.

 Bideoa ateratzeko automatikoki fokatzeko aukera aktibatzeko desaktibatzeko.


Irudi-galeria

Zure gailuan gordetako irudiak eta bideoak ikusteko, sakatu **Galería** ikonoa (**pantaila nagusian** nahiz aplikazio-tiraderan duzu).





Galería aukeraren pantaila nagusian, gailuaren zenbait kokapenetan gordetako irudiak eta bideoak ikus ditzakezu.

Sakatu karpitetako bat, haren barruko elementuak ikusteko. Irudi bat ikusteko, sakatu irudia bera. Bideo bat ikusteko, sakatu bideoa bera, eta **bideo-erreproduzitzailera** sartuko zara.

Kamerarekin argazki bat atera edo bideo bat grabatu ondoren galerian sartzeko, sakatu goiko ezkerreko aldean bistaritzen den zirkulua, egindako azken argazkia bistaritzen duena, edo mugitu hatza gora, pantailaren beheko aldetik.



Irudi bat bistaritzen ari zarela, funtzio hauetara sar zaitezke:

- Menu-botoia edo  ikonoa sakatuz gero, aukera hauek dituen zerrenda bat bistaratuko da: **Editar, Girar a la izquierda/derecha, Recortar, Establecer como** eta **Detalles**.
-  ikonoa sakatuz gero, zerrenda bat bistaritzen da, fitxategia partekatzeko aukera ematen duten aplikazio eta sare sozial bateragarriena.
-  ikonoa sakatuz gero, irudia editatzeko programa irekiko da (iragazkiak, markoak, distira...).
-  ikonoa sakatuta, argazkiak edo bideoak ezabatuko dituzu.

Irudiak bistaratzean zooma egiteko, nahikoa da pantaila bi aldiz ukitzea, irudia handitzeko. Gauza bera egin behar da txikitzeko ere. Atximur eginez ere lortzen da: hatzak bereizi egin behar dira irudia handitzeko, eta elkartu, zooma txikitzeko.



Androidek ez du uzten, lehenespenez, karpeta berriak sortzen eta irudiak karpeta batetik bestera eramaten. Edonola ere, hirugarren batzuen doako aplikazioak erabiliz egin daitezke horiek guztiak, besteak beste. Aplikazio horietako bat da zure BQ smartphoneak dakarren fitxategi-arakatzaileru integratua.

Play Música

Lehenespenez, audio-erreproduzitzaila du instalatua zure smartphonek; aukera horrek, audio-fitxategiak erreproduzitzeaz gain, musika erosteko eta deskargatzeko aukera ematen du, aplikazio-dendan integratuta baitago.

Zure gailura musika gehitzeko, bi aukera dituzu:

- Telefonoa ordenagailura konektatu, eta musika guztia transferitu telefonoaren barne-memoriara. Horretarako, nahikoa da emandako kablea konektatzea ordenagailura eta telefonora, karpetak ordenagailuko kokapenetik kopia eta Music karpetan itsasteko (zure telefonoaren barne-memorian edo microSD txartelean duzu karpeta hori, halako txartelik sartu baduzu).
- Aplikazioan bertan, menu nagusian, dendarako esteka bat aurkituko duzu. Handik, hainbat disko eta abesti bila ditzakezu, gero erosi eta zure multimedia-bildumara gehitu ahal izateko.




Musika gehitu ondoren, menu nagusian aurkituko duzu, **Mi música** sakatuta. Han, musika-generoen, artisten, albumen edo abesti-zerrenden arabera antola dezakezu.




Zerrendak bistaratzeko aplikazioak erabiltzen duen informazioa (artista, albuma...) ordenagailu batetik alda daiteke, saguaren eskuineko botoia sakatuz aldatu beharreko fitxategiaren gainean eta **Propiedades** > **Detalles** aukeratuz goitibeherako menuan eta leiho gainerakorrean.

Bilaketa bat egin dezakezu zeure abesti-liburutegian, deskribapenean testu bera duten albumak, abestiak eta abar bilatzeko.

Zein abesti entzun nahi duzun erabakitzen duzunean, sakatu. Barra-animazio bat hasiko da mugitzen, une horretan erreproduzitzen ari den pista erakutsiz. Erreprodukzio-panela irekitzeko, sakatu edo lerratu gora pantailaren beheko aldeko barra. Panel horren bidez, zenbait aukera hauta ditzakezu: etengabeko erreprodukzioa (ezkerreko ikonoa; eduki osoa amaitu ondoren, berriz erreproduzitzen du zerrenda), aurreko pista, geldialdia, hurrengo pista edo ausazko erreprodukzioa.

Ikuspegi horretan, gainera, abestia gustatzen zaizun ala ez adieraz dezakezu,  eta  ikonoak erabiliz. Aukera gehiago ere badaude, goiko eskuineko ertza  sakatuta. Besteak beste, pista bat lehendik dagoen playlist batera gehitu daiteke, edo berri bat sortu.

Aplikazioaren menu nagusian, erreprodukzio-zerrenden aukera bistaratzen da. Aurrez sortu dituzun zerrendak jasotzen dira han, bai eta Me gusta izeneko bat ere. Han aurkituko dituzu  ikonoarekin markatu dituzun pistak.

Play Películas

Zure smartphoneak **Play Películas** aplikazioa du lehenespenez, eta, aplikazio-dendan integratuta dagoenez, filmak erosi ditzakezu gailuan ikusteko.

Aplikazioa irekitakoan, bilduma arakatzeko aukera eta Playk gomendatutako filmen zerrenda agertuko zaizkizu. Menu nagusiko **Mis películas** aukera sakatuta, erositako filmak dituzu. Filmak geroago ikusteko gorde nahi izanez gero, sakatu **Añadir a la lista de deseos**.

Aplikazioak

Play Store


Smartphoneak aplikazio-denda bat dakar instalatuta; handik, askotariko programak, jokoak, musika, filmak, liburuak eta abar deskargatu ditzakezu. Deskarga-mota bakoitzean, azpikategoriak izango dituzu, une bakoitzean behar duzun hori intuizioz aurkitu dezazun.



Garrantzitsua: kontuan izan deskarga guztiak ez direla doakoak. Baliteke batzuek kostu gehigarriak izatea. Doakoak ez diren deskarga guztietan, deskargaren prezioa bistaratuko da aplikazioari buruzko informazioarekin batera, eta deskarga baieztatzeko eskatuko da, nahi gabeko kargurik ez egiteko.

Jatorri ezezaguneko aplikazioak


Originala ez beste denda batetik edo webgune batetik aplikazioak deskargatzeko, aurrez sistema konfiguratu behar duzu, jatorri ezezaguneko aplikazioak instalatzen utz dezan. **Ajustes > Seguridad** menuan, aktibatu **Orígenes desconocidos**. Gero, segurtasun-oharra onartu beharko duzu, eta iturri fidagarrietako aplikazioak soilik instalatu.




Webgune batetik aplikazioak instalatzeko, zure gailuan *.apk fitxategia eduki behar duzu. Ohikoa da halako fitxategiak WinRAR erako programa batekin konprimatuta egotea. Beraz, deskargatutako fitxategia *.rar erakoa bada, deskonprimatu egin beharko dugu, PCa edo Android fitxategi-kudeatzaileak erabiliz, hala nola **Gestor de archivos** (zure gailuan integratua).


*.apk fitxategia irekitzean, aplikazioa instalatzeko baieztapena eskatuko du sistemak. Mezu hori onartuz gero, aplikazioa instalatuta geratuko da.


Aurrez instalatutako aplikazioak





Aurrez instalatutako aplikazioen zerrendara sartzeko, sakatu  ikonoa **pantaila nagusian**. Handik, zure gailuan instalatutako aplikazio guztietara sar zaitezke.

Web-nabigatzailea

Interneten zenbait fitxatan eta URLtan nabiga dezakezu. Aurrez konfiguratzeko hau sakatu behar duzu  ikonoa > **Ajustes** > **Combinar pestañas y aplicaciones** eta aukera hau desaktibatu. Eskuineko goiko aldean, zenbaki bat duen ikono karratu bat bistaratuko da; aktibo dagoen fitxa-kopurua adierazten du. Hura sakatuz gero, aktibo dauden fitxetako bat aukeratu dezakezu, edo beste bat ireki. Beste bat irekitzen duzunean, eskuz sar dezakezu URL bat goiko zuriunean, edo pantailaren erdialdean bistaratzen diren iradokizunak erabil ditzakezu (maizen bisitatzen diren orrialdeetan oinarrituak dira iradokizunak).

Fitxa bat itxeko, fitxen ikonoa sakatzean (goiko eskuineko ertzeko koadroa, zenbaki bat duena),  sakatu behar duzu, edo, bestela, itxi nahi duzun fitxan sakatu eta eskuinera edo ezkerrera arrastatu.

Menu-botoia  sakatuz gero, aukera hauek dituen zerrenda bat bistaratzen da:

- **Volver hacia atrás o adelante**  : azkena bisitatutako orrialdeetara itzultzeko edo azkena bisitatutakora itzultzeko.
- **Añadir marcador** : orrialde bat gogoko gisa markatzeko; hartara, gero, erraz berreskuratu daiteke. Markagailuak karpetan antola daitezke.
- **Recargar página** : aktibo dagoen orrialdea eguneratu daiteke, haren edukia freskatzeko.
- **Nueva pestaña**: fitxak gehitzeko, zenbait orrialdetan aldi berean nabigatzeko.
- **Nueva pestaña incógnito**: fitxa batean nabigatu arren fitxa hori historian erregistratuta gera ez dadin.
- **Marcadores**: gordetako markagailuen erregistrora sartzeko.
- **Pestañas recientes**: duela gutxi itxitako fitxak ikus daitezke, eta, nahi izanez gero, berreskuratu.
- **Historial**: bisitatutako webguneak berreskuratzeko, kronologikoki ordenatuta (berrienak lehenengo).
- **Compartir**: web-orria beste erabiltzaile batzuekin partekatzeko.
- **Imprimir**: uneko orrialdea inprimatzeko, haririk gabeko inprimagailu bateragarri baten bidez.
- **Buscar en la página**: aktibo dagoen webgunean testu jakin bat bilatzeko.
- **Añadir a pantalla de inicio**: hautatutako orria nabigatzailea martxan jartzean lehen orri gisa ager dadin gehitzeko.
- **Ver como ordenador**: kontrol-laukia markatuz gero, ordenagailuan bezala bistaratzen da webgunea, gailu mugikorretarako bertsio bereziei kasurik egin gabe.
- **Ajustes**: nabigatzailearen oinarritzko doikuntzen eta doikuntza aurreratuen menura sartzeko.
- **Ayuda y opiniones**: beste erabiltzaile batzuen iritzietara sartzeko, zeurea uzteko eta laguntza-dokumentura sartzeko.

Hangouts

Berehalako mezularitzarako aplikazioarekin, zure posta elektronikoko kontua eta telefono-zenbakia konfiguratu ditzakezu, lagunekin txat bidezko elkarrizketak izateko, eta SMS-entzako motor lehenetsi gisa ere konfiguratu dezakezu.

Egutegia

Calendario tresna erabiliz, zure eguneroko zereginak kudea ditzakezu, eta zure posta elektronikoa sinkronizatu, kontaktuekin hitzorduak, bilerak eta gertaerak partekatu ahal izateko. Gainera, alertak eta jakinarazpenak konfiguratzeko ere balio du, inoiz hitzordurik ez ahazteko. Bestalde, aplikazioak aukera ematen du egutegia sinkronizatzeko, beste edozein gailu mugikorretatik ikusi ahal izateko.

Gertaera berri bat sortzeko, sakatu eskuineko beheko izkinan dagoen **+** ikonoa. Hainbat gauza aukeratu ditzakezu: gertaeraren data eta ordua, bilera egingo den lekua, gonbidatuak, alertak aktibatzea/desaktibatzea, gertaeraren deskribapena edota bileran zauden bitartean zure kontaktuek ikusiko duten egoera.

Mapak eta GPS nabigazioa

Zure smartphoneko **Mapas** aplikazioa erabiliz, zure uneko kokapena ikus dezakezu (zehaztasun gehiago izateko, aktibatu sistemaren GPS kokapena), bai eta satelite batetik ateratako irudiak edota kokapen jakin baten inguruko ikuspegi erreala ere. Gainera, nabigazio-aukera hauta dezakezu, uneko kokapenetik zure helburura nola iritsi jakiteko argibideak bidal diezazkizun gailuak. Oinez edo ibilgailuan joateko konfiguratu dezakezu. Atxikitako hainbat eta hainbat enpresa eta establezimendu aurkitzeko zerbitzua ere eskaintzen du.

Kontuan izan informazio hori guztia (mapak barne) ez dagoela zure gailuan aurrez kargatuta. Beraz, nabigazioa erabiltzen duzun bakoitzean, datuak erabili beharko dira, eta baliteke horrek kostua izatea, telefonia mugikorreko zure operadorearekin kontratatuta daukazu tarifen arabera.

Fitxategi-kudeatzailea

Aplikazio honekin, zure gailuaren barne-memorian nahiz microSD txartelean (sartuta badago) gordetako fitxategi-karpetak araka ditzakezu. Gainera, fitxategiak kopiatzeko eta karpeta batetik bestera mugitzeko ere balio du. Fitxategiak deskonprimatzeko eta zure smartphonea ordenagailu batera konektatu gabe haien edukia ateratzeko sistema bat ere badu. Fitxategiei izena aldatu eta karpeta eta fitxategi berriak sortu ere egin daiteke.


⋮ ikonoa erabilia aukera hauek dituzu: **Propiedades, Nueva carpeta, Marcar todo, A marcar, Establecer como inicio, Actualizar, Nuevo archivo, Desmarcar todo eta Acceso directo.**

☰ ikonoaren bidez, markagailuetan telefonoaren barne-biltegitratzea eta biltegitratze segurua bistaratuko dira.

Dolby Audio

Dolby aplikaziora sartu eta zure gailuaren soinua doitzeko, sakatu *Menú de aplicaciones > Dolby*. Hemen ere sar zaitezke: *Ajustes > Sonido y notificaciones > Dolby Atmos* eta *Iniciar aplicación* sakatu.

Aplikazioaren barruan, lau modu lehenetsietako edozein aukeratu dezakezu, edo hemen ere egin dezakezu zuzenean: *Ajustes > Sonido y notificaciones > Dolby Atmos > Perfil: Vídeo, Música, Juego y Voz*.

Dolby ikonoa aktibatuta agertuko da instalatuta daukazun bideo- edo musika-erreproduzitzai-leetan, eta audio- edo bideo-fitxategien soinua hobetuko du. Desaktibatzeke, sakatu .



Beren ekualizadorea duten aplikazio batzuk erabiliz gero, Dolby desaktibatu egingo da automatikoki, bi ekualizadoreen artean gatazkarik izan ez dadin.

Albisteak eta eguraldia (Genie Widget)


Aplikazio honek eguraldiari buruzko informazioa ematen du denbora errealean, bai eta interres orokorreko nazioarteko albisteak ere. Aplikazioaz gainera, 3 widget konfiguratu ditzakezu smartphonearen mahaigainean, informazioa azkarrago eta erosoago eskuratzeko. Hiru widget horiek eguraldiari buruzko informazioa edo nazioarteko albisteak ematen dituzte, edota biak batera.

Gogoratu eskuliburu honetan alde zuzenetik azaldutako **pantaila nagusiko** pertsonalizazio-atala kontsultatu behar dela mahaigainean widget berriak nola gehitu jakiteko.

Tresnak

Kalkulagailua

Kalkulagailu praktiko bat da zure smartphonearen tresnetako bat. Oinarrizko eragiketak nahiz zientifikoak edo aurreratuak egiteko balio dizu. Aplikazioa irekitzean, oinarrizko eragiketak soilik ikusiko dituzu pantailan, baina aurreratuak ere erabil ditzakezu, pantaila ezkerrera lerratuta edo pantailari bira emanda.




Erlojua

Menú de aplicaciones > Reloj aukeran, lehen fitxan, **Alarmas** aukera daukazu. Zure alarma guztiak erraz kudeatzeko balio du.

Aldi berean alarma bat baino gehiago konfigura ditzakezu, eta haien parametroak zehaztu, hala nola alarmaren ize-na, errepikatu egin behar duen edo behin bakarrik jo behar duen, errepikatzeotan asteko zein egunetan errepikatu behar duen, alarma-tonua eta bibrazioa aktibatzea/desaktibatzea.

Nahi adina alarma berri sortu eta ezaba ditzakezu. Alarma bat aldi baterako aktibatzeko edo desaktibatzeko baina ez ezabatzeko, nahikoa da alarmaren aktibazio-orduaren eskuintean dagoen botoia ezkerrera lerratzea.

Reloj aplikazioan, funtzio gehiago ere badituzu: munduko edozein puntutako ordua bistartzea, atzerako kontaketa konfiguratu dakioken tenporizadorea edo tarte-funtzioa duen kronometro erabilgarri bat.





Grabagailua

Zure BQ smartphonearen tresnetako beste bat da **ahots-grabagailua**. Audio-pistak erraz-erraz graba ditzakezu harekin.

Grabatzen hasteko, sakatu pantailaren beheko ezkerreko aldean dagoen puntu zuria. Goiko kon-tagailua eta neurgailua mugitzen hasiko dira. Grabaketa gelditzeko edo amaitzeko, pantailako "Pausa" eta "Stop" botoiak erabil ditzakezu. Gelditzeko botoia sakatuz gero, sistemak galdetuko digu grabaketa gorde edo utzi egin nahi dugun. Gordez gero, gainerako grabaketekin batera aurkituko duzu.


FM irratia


Aplikazio horrek aukera ematen dizu zure irrati-kate gogokoenak entzuteko eta emisio bat zure telefonoaren memorian gordetzeko. Katea sintonizatzeke eta dialean mugitzeko, dialean hatza arrastatu dezakezu, bilaketa eskuz egiteko, edo < eta > ikonoak sakatu, automatikoki bilatzeko. Bestela, aurkitu eskuragarri dauden maiztasun guztiak  ikonoa eta **Buscar** botoiekin.



Gailura entzungailu batzuk konektatu behar dira irrati-aplikazioa erabiltzeko, entzungailuek berek egiten baitute antena-funtzioa.

Gogoko 7 kate marka ditzakezu horretarako ikonoak sakatuz: **+**. Gainera, gogoko gisa markatu ondoren, luze sakatzen badituzu, izena edita dezakezu, zerrendan errazago identifikatzeko.

Soinua telefonoaren bozgorailuetatik entzun dadin, entzungailuetatik entzun beharrean,  ikonoa hautatu behar duzu, eta bozgorailu bihurtuko da. .

 ikonoan, **grabatzeko** aukera ere baduzu, uneko emisioa zure gailuan gordetzeko.

Ahots bidezko bilaketa

Pantaila nagusian, aurkitu mikrofonoaren ikonoa duen widgeta. Hark eramango zaitu ahots bidezko bilaketako aplikaziora (**Búsqueda por voz**). Aplikazio horren bidez, edozein gairi buruzko informazio-bilaketak egin ditzakezu azkar-azkar, eta beste aplikazio batzuekin ere lotu dezakezu, hala nola Mapas aplikazioarekin.

Eranskinak

A eranskina: OTA eguneratzeak

OTA siglek “Over the air” esan nahi dute ingelesez; alegia, “airetik”. Esan nahi du zure gailura datu -konexio baten bidez iristen direla firmware-eguneraketak, erabiltzaileak ia esku hartu gabe, eta bestelako eguneratze-prozedura konplexuagoen beharrik gabe.

Zure gailuak aldiari behin bilatuko ditu sistema eragilearen eguneraketak, zeinek errendimendu-hobekuntzak edo funtzio gehigarriak izaten baitituzte zure smartphonerako. Sistemak eguneraketa bat aurkitzen duenean, leiho gainerakor batek emango dizu horren berri, eta onespena eskatuko dizu instalazioa egiteko. Eguneraketaren datu-paketea deskargatzeko WiFi-a erabiltzea gomendatzen da.

Prozesuak instalazio guztian gidatuko zaitu, dena erraz eta eroso egiteko.

Eskuz ere begiratu dezakezu eguneraketa-paketerik badagoen, bide honetatik joanda: **Ajustes > Información del teléfono > Actualizaciones del sistema > Actualización**. Mezu batek jakinaraziko dizu eguneraketarik badagoen aztertzen ari dela sistema. Halakorik badago, sistemak berak eguneraketa eskaintzen duenean jarraitzen den bera izango da prozesua.

B Eranskina: Zehaztapen teknikoak

Zure modeloaren esteka honetan aukeratuta sar zaitezke informazio tekniko guztira: <http://www.bq.com/es/smartphones>

Especificaciones atala sakatuz gero, informazio interesgarria ikusiko duzu. Adibidez:

- Tamaina eta pisua.
- Pantaila.
- Barne-memoria.
- Prozesadorea.
- Bateria.
- Sistema eragilea.
- Konektagarritasuna.
- Sistemaren funtzioak.

C Eranskina: Garbiketa segurtasuna

GARBIKETA




Gailua garbitu aurretik, itzali, eta deskonektatu sistemako eta elikadurako kable guztiak. Kableak konektatu eta piztu aurretik, ziurtatu pantaila guztiz lehor dagoela berriz. Ez erabili inolako likidorik edo sprayrik zuzenean pantailaren edo karkasaren gainean.

Pantaila: erabili zapi leun bat, garbia eta ilerik askatzen ez zaiona, pantailako hautsa eta zikina kentzeko. Hatz-markak eta orbanak kentzeko, erabili zapi bat eta garbiketa-produktu leunak.

Karkasa: garbitu zapi heze leun batekin eta garbitzeko soluzio leun batekin. Busti zapia ur garbiarekin, xukatu ondo, eta garbitu karkasa, garbigarri-hondakin guztiak kentzeko.

SEGURTASUNA

Istripu-arriskuak murrizteko, jarraitu segurtasun-jarraibideei:

- Ez erabili elikatze-kable edo konektore hondaturik, ez eta entxufe solterik ere. Ez tolestu eta ez hondatu elikatze-kablea. Ez ukitu elikatze-kablea esku bustiekin, eta ez egin tira kabletik kargagailua deskonektatzeko.
- Ez erabili gailua kargatzen ari den bitartean, eta ez ukitu esku bustiekin.
- Ez kolpatu eta ez utzi erortzen kargagailuari, eta ez kargatu bateria fabrikatzaileak onartu gabeko kargagailuekin.
- Ez erabili gailua tximista-ekaitza dagoenean. Kontuz erabili eta bota bateriak eta kargagailuak.
- Ez manipulatu hondatuta dauden edo ihesak dituzten litio-ioizko bateriak.
- Ez erabili telefonoa taupada-markagailuetatik gertu. Ahal dela, ez erabili gailua taupada-markagailuetatik 15 cm baino gutxiagora, gailuak interferentziak eragin baititzake.
- Ez erabili gailua erietxeetan, ez eta irrati-maiztasunaren ondorioz interferentziak sortzaketan ekipo medikoetatik gertu ere.
- Ekipo medikoak erabili ohi badituzu, ziurtatu irrati-maiztasunetik babestuta daudela. Audifonoa erabiltzen baduzu, jakinarazi fabrikatzaileari, interferentziei buruzko informazioa eskuratzeko.
- Lehertzeko arriskua duten inguruneetan, itzali gailua. Bete beti arauak, jarraibideak eta ohar-seinaleak .
- Ez erabili gailua erregaia hartzeko lekuetan (zerbitzuguneak), ez eta gai kimikoen ondoan eta eremu leherkorretan ere .
- Ez biltegiratu eta ez eraman suak har dezakeen likidorik, gasik edo leher daitekeen materialik gailua eta haren piezak edo osagarriak doazen leku berean .

Itzali gailua hegazkinean zaudenean. Baliteke ibilgailu motordun baten gailu elektronikoei behar bezala ez funtzionatzea gailuaren irrati-maiztasuna dela eta.

- Soinu-presio handia denbora luzez jasanez gero, baliteke entzumenean betirako kalteak eragitea. Ez erabili entzungailurik zirkulazio eta zarata handiko lekuetan bizikletan, lasterka edo oinez zabiltzala.
- Telefonoaren erabilera autoa gidatzen den bitartean. Auto-fabrikatzaile batzuek galarazi egiten dute telefono mugikorrek erabiltzea marka horretako autoetan, instalazioak esku libreko gailua eta kanpo-antena bat ez baditu. Galdetu autoa erosi duzun saltokian zure telefono mugikorrek edo bluetooth esku-librekoak interferentziarik sortzen duten autoaren sistema elektronikoan. Arretaz gidatu beti, eta errespetatu gidatzeko garaian haririk gabeko gailuen erabilera mugatzen duten tokiko araudiak eta legeak.
- Kokapenetan oinarritutako funtzioak/GPS Kokapena zehazten duen funtzioa “bere horretan” eta “ondorio guztietarako” ematen da. Mundo Reader SLk ez du ematen inolako bermerik kokapenari buruzko informazioaren zehaztasunari buruz.
- Kokapenean oinarritutako informazioa erabiltzen ari bada gailua, etenak edo akatsak gerta daitezke, eta sarearen erabilgarritasunaren mendekotasuna areagotu egiten da. Kontuan izan funtzio hori murriztua edo erabilezina izan litekeela zenbait tokitan, eraikinen barruan edo eraikinetatik gertu dauden tokietan, adibidez.
- Kontuz ibili GPSaren funtzionalitatea erabiltzean, gidatzean arretarik ez galtzeko.
- Larrialdi-deiak Ezin daiteke bermatu deiek egoera guztietan funtzionatuko dutenik. Larrialdi-deietarako, ez fidatu inoiz telefono mugikorrez bakarrik. Telefonía mugikorreko sare batzuk, sare-zerbitzu batzuk edo telefonoaren funtzio batzuk aktibatuta daudenean eta inguru batzuetan ezin da deirik egin.
- Antena. Mundo Reader SLk emandakoa ez den antena batekin erabiltzen bada gailua, baliteke kalteak jasatea, errendimendua murriztea eta legeak ezarritakoen gaineko SAR mailak sortzea (ikus D eranskina, hurrengo orrialdean). Ez estali tapa eskuarekin; izan ere, horrek eragina izango du deiaren kalitatean eta energia-mailetan, eta elkarrizketako eta itzaroteko denborak murriztu ditzake.
- Hegazkin-modua. Baliteke bluetooth eta WLAN funtzioak erabiltzea debekatuta egotea hegazkinean edo irrati-transmisioak onartuta ez dauden beste gune batzuetan. Gune horietan, eskatu baimena bluetooth edo WLAN funtzioak gaitu nahi izanez gero, baita hegazkin-modua erabiltzeko ere.


Abisua!

Ezaugarri hauek dituzten elikadura-iturriekin erabili behar da produktu hau:

INPUTa: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A max.

OUTPUTa: 5.0 V  1.0 A

Polaritateak marrazkian ageri dena izan behar du:



Mikro USB

Adierazitakoaz bestelako elikadura-iturriak erabiliz gero, baliteke ekipoak kalteak jasatea eta pertsona eta ondasunen segurtasuna arriskuan jartzea.

D Eranskina: Irrati-uhinen eraginpean egoteari eta SARi (Specific Absorption Rate, absortzio espezifikoaren tasa) buruzko informazioa.

Smartphone honen diseinuak betetzen ditu irradi-uhinekiko esposizioari dagozkion araudiak. Pertsona ororen adina eta osasun-egoera gorabehera segurtasuna bermatzeko diseinatutako segurtasun-tarteak dituzten jarraibide zientifikoetan oinarritzen dira arau horiek.

Irrati-uhinekiko esposizioaren jarraibideen neurketa-unitatea absortzio espezifikoaren tasa edo SAR da. Telefonoan erabiltzen diren maiztasun-banda guztietan ziurtatutako potentzia-maila altuenean transmititzen ari dela egiten dira SARen probak, metodo estandarra erabiliz.

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) Erradiazio ez-ionizatzaileetatik Babesteko Nazioarteko Batzordeak gomendatzen du SARen balio-muga hau izatea: 2 W/kg, ehunaren hamar (10) gramoko.

Hauek dira gailu honetarako SAR balio altuenak:

	Aquaris X5
Entzumen-erabilera	0, W/kg (10 g)
Gorputzaren alboan eramateko	0, W/kg (10 g)

Posizio normalean —belarriaren ondoan, edo gutxienez gorputzetik 1,5 cm-ra— erabiltzen denean betetzen ditu gailu honek irradi-frekuentziarako esposizioari dagozkion arauak. Mezuak edo datu-fitxategiak transmititzeko, gailu honek sare-konexio egokia behar du. Kasu batzuetan, baliteke datu-fitxategien edo mezuen transmisioa atzeratzea konexioa erabilgarri egon arte. Egiaztatu transmisioa burutu arte betetzen dituzula aurretik aipatutako distantzia-jarraibideak.

E Eranskina: Produktu hau behar bezala botatzea



(Gailu elektriko eta elektronikoaren hondakinak)

(Europar Batasunean eta hondakinen gaikako bilketako sistemak dituzten Europako beste herrialde batzuetan)

Ingurumenari edo osasunari sor dakizkiokeen kalteak saihesteko, bereizi produktu hauek gainerako hondakinetatik, eta birziklatu behar bezala. Horrela, baliabide materialen berrerabilpen jasagarria bultzatzen da.

Erabiltzaile partikularrok produktua erosi zenuten saltokiarekin edo tokiko agintariekin harremanetan jar zaitezke, modu ekologiko eta seguruan birziklatzeko nora eraman dezakezen jakiteko.

Enpresa-erabiltzaileok hornitzailearekin harremanetan jar zaitezke, erosketa-kontratuaren baldintzen berri jakiteko. Produktu hau eta haren osagarri elektronikoak ez dira bota behar beste hondakin batzuekin batera (kaxa eta bestelako material ez-elektronikoak).

F Eranskina: Adostasun-deklarazioa

Mundo Reader, S.L.
Pol. Ind. Európolis
Calle Sofía, 10
28232 - Las Rozas - Madrid (España)
tel. +34 91 787 58 59
IFK: B85991941
Txinan egina

Enpresa horrek adierazten du smartphone honek

Aquaris X5

betetzen dituela irradi- eta telekomunikazio-terminalen 1999/5/EE direktibaren xedapenak (R&TTE), behe-tentsioko ekipoen segurtasun elektrikoaren 2006/95/EE direktibarenak eta bateragarritasun elektromagnetikoaren 2004/108/EE direktibarenak, eta arau bateratu hauek betetzen dituela:

EN 60950-1: 2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011 +A2:2013, EN 62479: 2010, EN 50360: 2001/ A1:2012, EN 50566: 2013, EN 62209-1: 2006, EN 62209-2: 2010, EN 301 489-1 V 1.9.2, EN 301 489-3 V 1.6.1, EN 301 489-7 V 1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1, EN 55022:2010, EN 55024:2010, EN 55013:2013, EN 55020:2007/A11:2011, EN 300 328 V1.8.1, EN 301 511 V 9.0.2, EN 301 908-1 V6.2.1, EN 301 908-2 V6.2.1, EN 300 440-2 V1.4.1, EN301908-13 V6.2.1.

Goian adierazten den helbidean eska dezakezu adostasun-adierazpenaren kopia bat.

Madril, 2015eko urrian.



Alberto Méndez Peydró
Zuzendari nagusia

CE 0168

Firmware-bertsioa:

BQ Aquaris X5:3.0.0_20150926-0829

www.bq.com

bq