



5212682 V0.1

**Ongi etorri realme mobile-ra**

Telefonoa nola erabili behar duzun eta zer funtzio garrantzitsu dituen azalduko dizugu eskuliburu honetan. Telefonoari eta erabiltzailearen eskuliburuari buruzko informazio zehatzagoa nahi baduzu, sartu hemen: [www.realme.com/es/support](http://www.realme.com/es/support).

**Oharra**

- ▶ Ez jarri telefonoa edo bateria berogailuen, etxetresna elektrikoaren edo sukaldeko ontzien ondoan edo barruan (adibidez, mikrouhinak, edozein motatako suak, edozein motatako labeak eta presio-eltzeak), batería gehiegi berotu ez dadin eta/edo gailuan kalterik eragin ez dezan.
- ▶ Jatorrizko kargagailua, kablea eta batería erabili. Fabrikatzailearen baimenik eta ziurtagiririk ez duten kargagailuek, kableek edo bateriek arazoak sor ditzakete: deskarga elektrikoak, suteak, leherketak, baterian kalteak edo beste arrisku batzuk.
- ▶ Atzeko karkasa ezin da kendu.

- ▶ Kargatu gailua giro-tenperatura eta aireztapen normalak dituen ingurune batean. Gailua 5 °C eta 35 °C arteko tenperatura dagoen ingurune batean kargatzea komeni da.

**Nola behartu telefonoa berrabiaraztea**

Telefonoa berrabiarazteko, luze sakatu pizteko/itzaltzeko botoia eta bolumen-botoia (+), realmeren hasierako animazioa agertu arte.

**Realmeren "Klonatu telefonoa" funtzioa erabil dezakezu telefono zaharretik telefono berrira argazkiak, bideoak, musika, kontaktuak eta aplikazioak bizkor transferitzeko. Horretarako, segi urrats hauei:**

1. Android telefono bat baduzu, lehenbizi eskaneatu jarraian ageri den QR kodea, eta, ondoren, deskargatu eta instalatu "Klonatu telefonoa". Ireki aplikazioa bi telefonoetan, eta jarraitu pantailan agertzen diren jarraibideei, eragiketa osatzeko.



<https://i.clonephone.coloros.com/download>

2. iPhone zahar bat baduzu, ireki "Klonatu telefonoa" zuzenean telefono berrian, eta jarraitu pantailan agertzen diren jarraibideei, iCloud-en kontuan saioa hasteko eta fitxategiak sinkronizatzeko.

**Telefonoarekin datoen osagarriak**

Telefono bat, Kargagailu bat, USB kable bat, Segurutasun-gida bat, Gida azkar bat.  
SIM txartela ateratzeko tresna bat.

**Zehaztapen teknikoak**

Produktua	RMX3201
Pantailaren tamaina	6,5 hazbete
Neurriak	165,2x76,4x8,9(mm)
Bateria	4880mAh/18,88Wh(Min) 5000mAh/19,35Wh(Typ)
Kamera	13 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx-eko atzeko kamera, 5 Mpx-eko aurreko kamera.
Ongi funtzionatzeko tenperatura	0°C-35°C
SAR balioak	EE SAR 0,740W/kg(Burua) 1,151W/kg(Gorputza)
	FCC SAR 0,743W/kg(Burua) 1,193W/kg(Gorputza)

Irrati-uhinen zehaztapenak		
Irratia	Maistasuna	Irteerako potentzia max.
GSM	850MHz/900MHz	32,5±0,8dBm
	1800MHz/1900MHz	29,5±0,8dBm
WCDMA	1 banda	23,3±0,8dBm
	5 banda	23,2±0,8dBm
	8 banda	23,7±0,8dBm
LTE FDD	1 banda	23,8±0,8dBm
	3/7/8/20/28 bandak	23,7±0,8dBm
LTE TDD	5 banda	23,5±0,8dBm
	38 banda	23,7±0,8dBm
	40/41 banda	23±0,8dBm
Bluetootha	2,4-2,4835GHz	7±2dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	15±2dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	≤42dBuA/m @10m



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.