




# Yealink CP925 telefonoaren eskuliburu



## Deitzeko teklak

-  Deitzeko / hartzeko tekla
-  Esekitzeko tekla
-  Bluetooth tekla

## Bozgorailua eta mikrofonoa

- ✓ Bozgorailua
- ✓ mikrofonoa ertz bakoitzean, isiltzeko (mute) funtzioarekin. Ukipen-pantailan bistaratzen da, ezarritako dei batekin

## Pantaila-teklak

- ✓ **Pantailako tekla programagarriak:** pantailan ageri da beren funtzioa, eta aldatu egiten da, testuinguruaren arabera

## Nabigazio- eta bolumen-teklak

- ✓ **Bolumena:** bozgorailuen, txirrinen eta audioaren bolumena doitzen du deiak iraun bitartean.
- ✓ **Home botoia:** hasierako pantailara itzultzeko.



Erabiltzailearen eskuliburu xehatuago bat daukazu helbide honetan: <https://www.euskaltel.com/empresas/soy-cliente/tengo-dudas-sobre/manuales-y-drivers/manuales/telefonos-fija>

Telefonoarekin arazorik edo zalantzarik baduzu, deitu 900 840 590 telefonora

# Yealink CP925 telefonoaren eskuliburu

## Deiak kudeatzea.

### ✓ dei bat egitea

Sakatu  → [zenbakia] → 

### ✓ dei bati erantzutea

Sakatu ,  edo **Contes** tekla programagarria

### ✓ dei bat amaitzea

Sakatu  edo **Terminar** tekla programagarria

## Deia zain

### ✓ dei bat atxikitzeko:

Dei batean, sakatu **Esperar** tekla programagarria

### ✓ atxikitako dei bat berreskuratzeko:

atxikitako dei batean, sakatu **Reanud** tekla programagarria

## Deiak desbideratzea

### ✓ dei bat desbideratzea. Dei bat sartzen denean, sakatu **Desvío** → [helburu-zenbakia] → **Enviar**

### ✓ sarrera-dei guztiak desbideratzea.

sakatu **Menú** → **Funciones** → **Desvío**. Aukeratu **desbideratze-mota** **Desviar a:** [helburu-zenbakia] → (erantzuten ez badu desbideratu: **tonu-kopurua**) → **Guardar**

## Dei-zerrenda

### ✓ deien historiara sartzeko, erabili **Hist.** tekla. : Hautatu **Todas llam**

### ✓ mugitu zerrendan gora eta behera:

### ✓ hautatu zerrendako sarrera bat, eta hau egin ahal izango duzu:


- Sakatu **Enviar** tekla programagarria deia berreskuratzeko
- Sakatu **Elimin** tekla programagarria zerrendako sarrera ezabatzeko

### ✓ **Opción** tekla sakatzen baduzu, ekintza hauek egin ahal izango dituzu:


- **Detalles**, deiari buruzko informazio xehea ikusteko
- **Agr. A contacto**, sarrera agendara gehitzeko
- **Agr. A contacto**, zenbakia telefonoaren zerrenda beltzean gehitzeko
- **EliminTdo**, zerrendako sarrera guztiak ezabatzeko

## Audioa desaktibatzea eta berraktibatzea

### ✓ dei baten audioa desaktibatzeko

Sakatu . Mute teklaren led-a gorri jarriko da.

### ✓ dei baten audio berraktibatzeko

Sakatu  berriz. Mute teklaren led-a berde jarriko da.

## Dei-transferentzia

### ✓ transferentzia zuzena:

sakatu **Tranf** tekla → [helburu-zenbakia] → **Tranf**

### ✓ kontsulta bidezko transferentzia:

Sakatu **Tranf** → [helburu-zenbakia] → → **Tranf**

## Deiak grabatzea

### ✓ dei batean, sakatu **Más**, eta, ondoren, **IniGrab** tekla

### ✓ grabazioa gelditu dezakezu **PauGrab** tekla programagarria sakatuz, eta, ondoren, berrabiarazi **Reanud.Grab** sakatuz.

### ✓ grabazioa amaitzeko, sakatu **ParGrab** tekla programagarria

Oharra: Deiak grabatzeko, USB memoria bat txertatu behar da